

# MANUEL D'UTILISATION

DSL-2740B

VERSION 2.0



# Table des matières

<b>PRESENTATION DU PRODUIT</b> .....	<b>3</b>	FILTRE SANS FIL .....	52
CONTENU DE LA BOÎTE.....	3	CONFIGURATION DES PARAMETRES DNS .....	53
CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE .....	4	PARE-FEU ET DMZ .....	55
INTRODUCTION .....	5	RESEAU SANS FIL AVANCE.....	59
CARACTÉRISTIQUES .....	6	PARAMETRES AVANCES DU RESEAU LOCAL.....	61
DESCRIPTION DU MATÉRIEL.....	7	CONFIGURATION DU PROTOCOLE SNMP .....	62
CONNEXIONS .....	7	GESTION A DISTANCE .....	63
VOYANTS LUMINEUX.....	8	CONFIGURATION DU ROUTAGE.....	65
<b>INSTALLATION</b> .....	<b>9</b>	TR-069 .....	66
PRE-REQUIS .....	9	WIFI PROTECTED SETUP (WPS) .....	67
NOTES RELATIVES A L'INSTALLATION.....	10	GESTION DE L'ALIMENTATION .....	68
INFORMATIONS UTILES DE VOTRE FOURNISSEUR D'ACCES		MAINTENANCE .....	69
INTERNET .....	12	MOT DE PASSE.....	69
ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE AVANT D'INSTALLER LE		ENREGISTRER/RESTAURER LES PARAMETRES .....	70
RESEAU SANS FIL.....	16	MISE A JOUR DU MICROPROGRAMME.....	71
INSTALLATION DU PERIPHERIQUE .....	17	JOURNAL SYSTEME.....	73
MISE SOUS TENSION DU ROUTEUR.....	17	CALENDRIER .....	75
CONNEXIONS RESEAU .....	18	ETAT .....	76
<b>CONFIGURATION</b> .....	<b>20</b>	INFORMATIONS SUR LE PERIPHERIQUE .....	76
UTILITAIRE DE CONFIGURATION WEB .....	20	CLIENTS CONNECTES.....	79
ASSISTANT .....	21	STATISTIQUES .....	80
DE CONFIGURATION.....	21	INFORMATIONS SUR LE ROUTAGE.....	83
CONFIGURATION INTERNET .....	26	<b>RESOLUTION DES PROBLEMES</b> .....	<b>84</b>
SANS FIL .....	29	<b>BASES DE LA TECHNOLOGIE SANS FIL</b> .....	<b>86</b>
AVANCE .....	45	<b>BASES DE LA MISE EN RESEAU</b> .....	<b>89</b>
REDIRECTION DE PORT.....	45	VERIFIEZ VOTRE ADRESSE IP .....	89
REGLES D'APPLICATION .....	46	ATTRIBUTION STATIQUE D'UNE ADRESSE IP.....	90
CONFIGURATION DE LA QOS .....	47		
FILTRE SORTANT .....	50		

# Contenu de la boîte

- Routeur ADSL sans fil DSL-2740B
- 2 antennes non détachables
- Adaptateur secteur
- CD-ROM avec assistant d'installation, manuel d'utilisation et offres spéciales
- Un câble téléphonique à paire torsadée utilisé pour une connexion ADSL
- Un câble Ethernet droit
- Un guide d'installation rapide

**Remarque :** l'utilisation d'une alimentation dont la tension nominale diffère de celle du DSL-2740B risque d'endommager le produit et en annule la garantie.



# Configuration système requise

- Service Internet ADSL
- Ordinateur avec :
  - Processeur 200MHz
  - Mémoire vive de 64 Mo
  - Lecteur de CD-ROM
  - Adaptateur Ethernet avec protocole TCP/IP installé
  - Windows win7/vista/XP/2000
  - MAC OS
  - Internet Explorer v6 ou ultérieure, FireFox v1.5
  - Utilitaire D-Link Click'n Connect
  - Ordinateur équipé de Windows 2000/XP



# Introduction

## **CONNEXION INTERNET ADSL2/2+ HAUT DÉBIT**

Les dernières normes ADSL2/2+ offrent une transmission Internet allant jusqu'à 24 Mbits/s en aval et 1 Mbit/s en amont.

## **RÉSEAU SANS FIL HAUTES PERFORMANCES**

Technologie 802.11n intégrée pour une connexion sans fil à haut débit, compatibilité complète avec les périphériques sans fil 802.11b/g

## **SÉCURITÉ TOTALE**

Protection par pare-feu contre les attaques sur Internet, contrôle d'accès des utilisateurs, sécurité sans fil WPA/WPA2.

## **CONNEXION INTERNET IDÉALE**

Le routeur ADSL2+ DSL-2740B est un routeur à distance flexible, hautes performances, à utiliser à domicile et dans une petite entreprise. Avec l'ADSL2/2+ intégrée prenant en charge des vitesses de téléchargement jusqu'à 24 Mbits/s, une protection pare-feu, la technologie Qualité de Service (QoS), un réseau local sans fil 802.11n et 4 ports de commutation Ethernet, ce routeur propose toutes les fonctions dont une petite entreprise ou une entreprise à domicile a besoin pour établir une liaison distante haut débit et sécurisée avec le monde extérieur.

## **CONNEXION SANS FIL OPTIMALE AVEC UNE SÉCURITÉ MAXIMALE**

Ce routeur fournit une performance sans fil optimale en se connectant aux interfaces des ordinateurs et en restant connecté presque partout, à la maison ou au travail. Le routeur peut être utilisé avec les réseaux sans fil 802.11b/g/n pour améliorer de manière significative la réception. Il prend en charge WPA/WPA2 et WEP pour une plus grande flexibilité des méthodes sécurisées d'accès utilisateur et de cryptage des données.

## **PROTECTION PARE-FEU ET QOS**

Les fonctions de sécurité empêchent tout accès non autorisé au réseau domestique et professionnel, que ce soit à partir des périphériques sans fil ou d'Internet. Le routeur offre la sécurité du pare-feu à travers la technologie SPI (Inspection dynamique de paquets) et la journalisation des attaques des pirates informatiques pour se protéger contre les attaques par déni de service (DoS). L'inspection dynamique de paquets contrôle le contenu de tous les en-têtes de paquets entrants avant de décider de ceux qui sont autorisés à passer. Le contrôle d'accès du routeur est équipé d'un filtrage des paquets basé sur le port et les adresses MAC/IP sources/cibles. Concernant la qualité de service (QoS), le routeur prend en charge plusieurs files d'attente de priorité pour permettre à un groupe d'utilisateurs à domicile ou au bureau de profiter d'une connexion réseau fluide de données entrantes et sortantes, sans problème de congestion du trafic. Cette fonctionnalité QoS permet aux utilisateurs de bénéficier d'une transmission ADSL haut débit pour les applications telles que la voix sur IP ou la diffusion multimédia sur Internet.

\*Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11n de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et les constructions, peuvent avoir des conséquences négatives sur le débit de transmission réel des données. Les facteurs environnementaux ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil.


# Caractéristiques

- **Mise en réseau sans fil plus rapide** : le DSL-2740B offre une connexion sans fil atteignant 300 Mbits/s\* avec d'autres clients sans fil 802.11n. Ce potentiel permet aux utilisateurs de participer à des activités en ligne en temps réel, comme des diffusions vidéo, des jeux en ligne et des communications audio en temps réel.
- **Compatibilité avec les périphériques 802.11b et 802.11g** : le DSL-2740B reste parfaitement conforme aux normes IEEE 802.11b et IEEE 802.11g ; il peut donc être connecté aux adaptateurs PCI, USB et Cardbus IEEE 802.11b et 802.11g existants.
- **Prise en charge du DHCP** : le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) attribue automatiquement et dynamiquement tous les paramètres IP du réseau local à chaque hôte de votre réseau. Cela élimine le besoin de reconfigurer tous les hôtes à chaque fois que la topologie du réseau change.
- **NAT (traduction d'adresse du réseau)** : pour les environnements de petites entreprises, le DSL-2740B permet à plusieurs utilisateurs du réseau local d'accéder à Internet en même temps, avec un seul compte Internet. Toutes les personnes dans le bureau peuvent accéder à Internet pour le prix d'un seul utilisateur. NAT améliore grandement la sécurité du réseau en dissimulant le réseau privé derrière une adresse IP visible et globale. La mise en correspondance d'adresse NAT peut également être utilisée pour relier deux domaines IP via une connexion réseau local-réseau local.
- **"Traffic Shaping" ATM précis** : le "traffic shaping" est une méthode de contrôle de flux des cellules de données ATM. Cette fonctionnalité aide à établir la qualité de service pour le transfert des données ATM.
- **Hautes performances** : transfert de données très haut débit possible grâce au routeur. Débit descendant atteignant 24 Mbits/s, conformément à la norme G.dmt. (pour ADSL2+).
- **Gestion complète du réseau** : le DSL-2740B prend en charge le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) pour une gestion web et une gestion du réseau textuelle via une connexion Telnet.
- **Installation simple** : le DSL-2740B utilise un programme d'interface graphique Web permettant un accès de gestion pratique et une installation simple. N'importe quel logiciel de navigation Web courant peut servir à gérer le routeur.

\*Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11n de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et les constructions, peuvent avoir des conséquences négatives sur le débit de transmission réel des données. Les facteurs environnementaux ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil.


# Description du matériel

## Connexions



# Description du matériel

## Voyants lumineux





# Installation

Cette section vous guide tout au long du processus d'installation. L'emplacement du routeur est très important. Ne le placez pas dans une zone confinée, comme un placard ou une armoire, ni dans le grenier ou le garage.

# Pré-requis

Veillez lire et vous assurer de bien comprendre tous les pré-requis pour réussir l'installation de votre nouveau routeur. Ayez à portée de main toutes les informations et tous les équipements nécessaires avant de commencer l'installation.

# Notes relatives à l'installation

Pour pouvoir établir une connexion Internet, il est nécessaire de fournir au routeur les informations qui vont être stockées dans sa mémoire. Pour certains utilisateurs, seules les informations relatives à leur compte (nom d'utilisateur et mot de passe) sont requises. Pour d'autres, divers paramètres, qui contrôlent et définissent la connexion Internet, sont requis. Vous pouvez imprimer les deux pages ci-dessous et utiliser les tableaux pour répertorier ces informations. Vous disposez ainsi d'un exemplaire papier de toutes les informations nécessaires pour configurer le routeur. Si vous devez reconfigurer le périphérique, vous pouvez accéder facilement à toutes les informations nécessaires. Veillez à garantir la confidentialité et la sécurité de l'information.

## Filtres passe-bas

Étant donné que les services ADSL et de téléphonie partagent le même câblage en cuivre pour véhiculer leurs signaux respectifs, un mécanisme de filtrage peut être nécessaire pour éviter les interférences mutuelles. Un dispositif de filtrage passe-bas peut être installé pour chaque téléphone qui partage la ligne avec la ligne ADSL. Ces filtres sont des périphériques passifs faciles à installer, reliés au périphérique ADSL et/ou au téléphone à l'aide d'un câble téléphonique standard. Pour plus d'informations sur l'utilisation de filtres passe-bas avec votre installation, demandez à votre fournisseur de service.

## Systèmes d'exploitation

Le DSL-2740B utilise une interface Web HTML pour la configuration et la gestion. On peut accéder au gestionnaire de configuration Web en utilisant tout système d'exploitation capable d'exécuter un logiciel de navigation Web, dont Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 et Windows XP.

## Navigateur Web

Tout navigateur Web courant peut être utilisé pour configurer le routeur à l'aide du logiciel de gestion de configuration Web. Le programme est conçu pour fonctionner de manière optimale avec les dernières versions de navigateurs tels qu'Opera, Microsoft Internet Explorer® version 6.0, Netscape Navigator® version 6.2.3, ou des versions ultérieures. Le JavaScript du navigateur Web doit être activé. Dans beaucoup de navigateurs, le JavaScript est activé par défaut. Assurez-vous que le JavaScript n'a pas été désactivé par d'autres logiciels qui seraient en cours d'exécution sur votre ordinateur (tels que des antivirus ou des progiciels de sécurité Web).

## Port Ethernet (carte réseau)

Tout ordinateur utilisant le routeur doit pouvoir s'y connecter via le port Ethernet du routeur. Cette connexion est une connexion Ethernet ; votre ordinateur doit donc également être équipé d'un port Ethernet. Sur la plupart des ordinateurs portables maintenant vendus, un port Ethernet est déjà installé. De même, la plupart des ordinateurs de bureau complètement assemblés sont équipés d'une carte réseau de série. Si votre ordinateur ne possède pas de port Ethernet, vous devez installer une carte réseau avant de pouvoir utiliser le routeur. Si vous devez installer une carte réseau, suivez les instructions fournies.

### **Configuration du réseau local sans fil 802.11**

Tous les paramètres du réseau local sans fil 802.11 peuvent être configurés sur une seule page, à l'aide du gestionnaire Web. Pour établir une communication sans fil de base, vous devez décider quel canal utiliser et quel SSID attribuer. Ces deux paramètres doivent être identiques sur tous les postes de travail ou autres points d'accès sans fil communiquant avec le DSL-2740B via l'interface sans fil.

Vous pouvez sécuriser la communication sans fil de plusieurs manières. Le DSL-2740B prend en charge le WPA, le WPA2 et un mélange de WPA/WPA2. L'accès sans fil peut également être contrôlé en sélectionnant des adresses MAC pouvant être associées au périphérique. Veuillez lire la section relative à la Configuration sans fil.

### **Logiciel supplémentaire**

Vous devrez peut-être installer un logiciel qui vous permette de vous connecter à Internet sur votre ordinateur. Un logiciel supplémentaire doit être installé si vous utilisez le périphérique comme un simple pont. Pour une connexion pontée, les informations nécessaires pour établir et maintenir la connexion Internet sont stockées sur un autre ordinateur ou périphérique passerelle, pas dans le routeur lui-même.

Si votre service ADSL est fourni à travers une connexion PPPoE ou PPPoA, les informations nécessaires pour établir et maintenir la connexion Internet peuvent être stockées dans le routeur. Dans ce cas, il est inutile d'installer un logiciel sur votre ordinateur. Il peut toutefois être nécessaire de modifier certains paramètres de votre périphérique, notamment les informations de compte utilisées pour identifier et vérifier la connexion.

Toutes les connexions Internet requièrent une adresse IP globale unique. Pour les connexions pontées, les paramètres IP globaux doivent se trouver dans un périphérique TCP/IP situé du côté réseau local du pont, par exemple, un PC, un serveur ou un périphérique passerelle tel qu'un routeur ou un pare-feu matériel. L'adresse IP peut être attribuée de plusieurs manières. Votre fournisseur de service réseau vous donnera des instructions concernant tout logiciel de connexion supplémentaire ou toute configuration de carte réseau qui peuvent être requis.

# Informations utiles de votre fournisseur d'accès Internet

## Nom d'utilisateur

Il s'agit du nom d'utilisateur qui vous permet de vous connecter au réseau de votre fournisseur d'accès Internet. Il se présente généralement comme suit : utilisateur@fai.fr. Le fournisseur d'accès Internet l'utilise pour identifier votre compte.

## Mot de passe

Il s'agit du mot de passe qui, utilisé conjointement avec le nom d'utilisateur ci-dessus, vous permet de vous connecter au réseau de votre fournisseur d'accès Internet. Il sert à vérifier l'identité de votre compte.

## Paramètres de réseau étendu / Type de connexion

Ces paramètres décrivent la méthode utilisée par votre fournisseur d'accès Internet pour transférer des données entre Internet et votre ordinateur. La plupart des utilisateurs utilisent les paramètres par défaut. Vous devrez peut-être spécifier l'une des configurations des paramètres du réseau étendu et du type de connexion (les paramètres du type de connexion sont indiqués entre parenthèses) :

- PPPoE/PPoA (PPPoE LLC, PPoA LLC ou PPoA VC-Mux)
- Mode pont (1483 Bridged IP LLC ou 1483 Bridged IP VC Mux)
- IPoA/MER (adresse IP statique) (Bridged IP LLC, 1483 Bridged IP VC Mux, 1483 Routed IP LLC, 1483 Routed IP VC-Mux ou IPoA)
- MER (adresse IP dynamique) (1483 Bridged IP LLC ou 1483 Bridged IP VC-Mux)

## Type de modulation

La technologie ADSL utilise diverses techniques de modulation standardisées pour transmettre des données aux fréquences de signaux allouées. Il se peut que certains utilisateurs doivent changer le type de modulation utilisé pour leur service. La modulation DSL par défaut (ADSL2+ multimode) utilisée pour le routeur détecte automatiquement tous les types de modulations ADSL, ADSL2 et ADSL2+. Cependant, si vous devez indiquer le type de modulation utilisé par le routeur, vous pouvez choisir parmi plusieurs options disponibles dans le menu déroulant Modulation Type (Type de modulation) de la fenêtre ADSL Configuration (Configuration de l'ADSL) (Advanced [Avancé] > ADSL).

## Protocole de sécurité

Votre fournisseur d'accès Internet emploie cette méthode pour vérifier votre nom d'utilisateur et votre mot de passe lorsque vous vous connectez à son réseau. Votre routeur prend en charge les protocoles PAP et CHAP.

### **VPI**

La plupart des utilisateurs n'auront pas à modifier ce paramètre. L'identificateur de conduit virtuel (VPI) est utilisé conjointement avec l'identificateur de voie virtuelle (VCI) pour identifier le chemin des données entre le réseau de votre fournisseur d'accès Internet et votre ordinateur. Si vous configurez le routeur pour plusieurs connexions virtuelles, vous devez configurer le VPI et le VCI des connexions supplémentaires comme indiqué par votre fournisseur d'accès Internet. Ce paramètre peut être modifié dans la fenêtre WAN Settings (Paramètres du réseau étendu) de l'interface de gestion Web.

### **VCI**

La plupart des utilisateurs n'auront pas à modifier ce paramètre. L'identificateur de voie virtuelle (VCI) est utilisé conjointement avec l'identificateur de conduit virtuel (VPI) pour identifier le chemin des données entre le réseau de votre fournisseur d'accès Internet et votre ordinateur. Si vous configurez le routeur pour plusieurs connexions virtuelles, vous devez configurer le VPI et le VCI des connexions supplémentaires comme indiqué par votre fournisseur d'accès Internet. Ce paramètre peut être modifié dans la fenêtre WAN Settings (Paramètres du réseau étendu) de l'interface de gestion Web.

# Informations à connaître sur le DSL-2740B

## **Nom d'utilisateur**

Il s'agit du nom d'utilisateur nécessaire pour accéder à l'interface de gestion du routeur. Lorsque vous essayez de vous connecter au périphérique par l'intermédiaire d'un navigateur Web, vous êtes invité à saisir ce nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur par défaut du routeur est « admin ». L'utilisateur ne peut pas le modifier.

## **Mot de passe**

Il s'agit du mot de passe que vous êtes invité à saisir lorsque vous accédez à l'interface de gestion du routeur. Le mot de passe par défaut est « admin ». L'utilisateur peut le modifier.

## **Adresses IP du réseau local du DSL-2740B**

Il s'agit de l'adresse IP que vous saisissez dans le champ Adresse de votre navigateur Web pour accéder à l'interface graphique de configuration du routeur à l'aide d'un navigateur Web. L'adresse IP par défaut est 192.168.1.1. Elle peut être remplacée par une adresse IP convenant à l'utilisateur. Cette adresse sera l'adresse IP de base utilisée pour un service DHCP sur le réseau local lorsque ce service est activé.

## **Masque du sous-réseau local du DSL-2740B**

Il s'agit du masque de sous-réseau utilisé par le DSL-2740B et par l'ensemble de votre réseau local. Par défaut, il s'agit de 255.255.255.0. Il peut être modifié ultérieurement.

# Informations à savoir sur votre réseau local ou votre ordinateur :

## **Carte réseau**

Si votre ordinateur est équipé d'une carte réseau, vous pouvez connecter le DSL-2740B à ce port Ethernet à l'aide d'un câble Ethernet. Vous pouvez également utiliser les ports Ethernet du DSL-2740B pour vous connecter à d'autres ordinateurs ou périphériques Ethernet.

## **État des clients DHCP**

Par défaut, votre routeur ADSL DSL-2740B est configuré pour être un serveur DHCP. Cela signifie qu'il peut attribuer une adresse IP, un masque de sous-réseau et une adresse de passerelle par défaut aux ordinateurs sur votre réseau local. La plage d'adresses IP que le DSL-2740B attribue par défaut s'étend de 192.168.1.2 à 192.168.1.254. Votre ordinateur (ou vos ordinateurs) doit (ou doivent) être configuré(s) pour obtenir une adresse IP automatiquement (c'est-à-dire qu'ils doivent être configurés comme des clients DHCP).

Nous vous recommandons de collecter et d'enregistrer ces informations à cet endroit, ou dans un autre lieu sûr, au cas où vous deviez reconfigurer votre connexion ADSL ultérieurement.

Après avoir pris connaissance des informations ci-dessus, vous êtes prêt à installer et configurer votre routeur ADSL sans fil DSL-2740B.

# Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil

Le DSL-2740B vous permet d'accéder à votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil de presque n'importe où dans la portée d'opération de votre réseau sans fil. Vous devez toutefois garder à l'esprit que le nombre, l'épaisseur et l'emplacement des murs, plafonds ou autres objets à travers lesquels les signaux sans fil doivent passer peuvent limiter la portée. En général, les portées varient en fonction des types de matériau et du bruit RF (radiofréquence) de fond de votre domicile ou votre entreprise. Pour optimiser la portée de votre réseau sans fil, suivez ces conseils de base :

1. Limitez au maximum le nombre de murs et de plafonds entre le routeur D-Link et d'autres périphériques en réseau car chaque mur ou plafond peut réduire la portée de votre adaptateur de 1 à 30 mètres. Placez les appareils de façon à limiter le nombre de murs ou de plafonds.
2. Faites attention à la ligne directe entre les périphériques en réseau. Un mur de 50 cm d'épaisseur orienté à 45 degrés équivaut à un mur d'un mètre. Avec une inclinaison de 2 degrés, il équivaut à un mur de plus de 14 mètres d'épaisseur ! Pour obtenir une meilleure réception, placez les appareils de sorte que le signal passe directement à travers le mur ou le plafond (au lieu de l'incliner).
3. Les matériaux de construction font une différence. Une porte pleine en métal ou des tiges en aluminium peuvent avoir des conséquences négatives sur la portée. Essayez de placer les points d'accès, les routeurs sans fil et les ordinateurs de sorte que le signal passe par une cloison sèche ou des portes ouvertes. Certains matériaux et objets, comme le verre, l'acier, le métal, les parois isolées, l'eau (aquariums), les miroirs, les classeurs, les briques et le béton, peuvent dégrader le signal du réseau sans fil.
4. Maintenez votre produit à l'écart (au moins 1 à 2 mètres) de dispositifs électriques ou d'appareils générant un bruit RF.
5. L'utilisation de téléphones sans fil de 2,4 GHz ou de X-10 (produits sans fil, comme des ventilateurs plafonniers, des lampes ou des systèmes de sécurité à domicile) risque de dégrader fortement votre connexion sans fil ou de la couper complètement. Vérifiez que la base de votre téléphone de 2,4 GHz soit le plus loin possible de vos périphériques sans fil. La base transmet un signal, même si le téléphone n'est pas utilisé.



# Installation du périphérique

Le routeur ADSL sans fil DSL-2740B gère trois interfaces distinctes : une connexion au réseau local Ethernet, au réseau local sans fil et à l'Internet ADSL (réseau étendu). Réfléchissez bien à l'emplacement adapté du routeur en termes de connectivité pour vos périphériques Ethernet et sans fil. Vous devez avoir une connexion haut débit ADSL qui fonctionne afin d'utiliser la fonction réseau étendu du routeur.

Placez le routeur dans un lieu où il peut être connecté à divers périphériques, ainsi qu'à une source d'alimentation. Ne l'installez pas dans un lieu où il sera exposé à l'humidité, la lumière directe du soleil et une chaleur excessive. Veillez à placer les câbles et le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne se prenne les pieds dedans. Comme avec tout appareil électrique, respectez les procédures de sécurité générales. Le routeur peut être placé sur une étagère, un bureau ou toute autre plate-forme stable. Si possible, les voyants de la façade doivent être visibles au cas où vous auriez besoin de les voir pour résoudre les problèmes.

## Mise sous tension du routeur

Le routeur doit être utilisé avec l'adaptateur secteur fourni avec le périphérique.

1. Introduisez le cordon de l'adaptateur secteur CA dans la fiche d'alimentation située sur le panneau arrière du routeur et branchez l'adaptateur dans une source d'alimentation appropriée se trouvant à proximité.
2. Appuyez sur le bouton Power (Marche). Le voyant d'alimentation doit s'éclairer et rester allumé.
3. Si le port Ethernet est connecté à un périphérique en cours de fonctionnement, vérifiez les voyants Ethernet Link/Act pour vous assurer que la connexion est valide. Le routeur tentera d'établir la connexion ADSL. Si la ligne ADSL est connectée et que le routeur est configuré correctement, ce voyant doit s'allumer au bout de plusieurs secondes. Si vous installez le périphérique pour la première fois, vous devrez peut-être modifier certains paramètres avant que le routeur puisse établir une connexion.

# Bouton de restauration des paramètres d'usine

Le routeur peut être réinitialisé aux paramètres d'usine par défaut en appuyant délicatement sur le bouton de réinitialisation avec un stylo à bille ou un trombone, et en respectant l'ordre suivant :

1. Périphérique éteint, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation.
2. Allumez l'alimentation.
3. Patientez 10 à 15 secondes puis relâchez le bouton de réinitialisation.

Attention, cette opération efface tous les paramètres enregistrés dans la mémoire flash, y compris les informations relatives à votre compte utilisateur et les paramètres IP du réseau local. Les paramètres par défaut du périphérique sont restaurés : l'adresse IP **192.168.1.1**, le masque de sous-réseau **255.255.255.0**, le nom d'utilisateur de gestion « admin » et le mot de passe « admin » également.

## Connexions réseau

### Se connecter à une ligne ADSL

Utilisez le câble ADSL joint au routeur pour le connecter à une prise téléphonique murale ou à une fiche d'alimentation. Branchez une extrémité du câble dans le port ADSL (fiche RJ-11) situé sur le panneau arrière du routeur et introduisez l'autre extrémité dans la prise murale RJ-11. Si vous utilisez un dispositif de filtrage passe-bas, suivez les instructions fournies avec le dispositif ou qui vous ont été données directement par votre fournisseur de service. La connexion ADSL représente l'interface du réseau étendu, c'est-à-dire la connexion Internet. Elle constitue la liaison physique avec le réseau de base du fournisseur de service et donc avec Internet.


### Connecter le routeur à Ethernet

Le routeur peut être connecté à un seul ordinateur ou à un périphérique Ethernet, via le port Ethernet 10BASE-TX, situé sur le panneau arrière. Toute connexion à un périphérique de regroupement Ethernet (par ex. un commutateur ou un concentrateur) doit fonctionner à une vitesse de 10/100 Mbits/s uniquement. Lorsque vous connectez le routeur à un périphérique Ethernet pouvant fonctionner à des vitesses supérieures à 10 Mbits/s, vérifiez que la négociation automatique (NWay) du périphérique est activée pour le port de connexion. Utilisez un câble à paire torsadée standard avec des connecteurs RJ-45. Le port RJ-45 du routeur est un port croisé (MDIX). Respectez les principes Ethernet de base lorsque vous décidez du type de câble à utiliser pour réaliser cette connexion. Lorsque vous connectez le routeur directement à un PC ou à un serveur, utilisez un câble droit normal. Vous devez utiliser un câble croisé lorsque vous connectez le routeur à un port normal (MDI-X) d'un commutateur ou d'un concentrateur. Utilisez un câble droit normal lorsque vous le connectez à un port liaison montante (MDI-II) d'un commutateur ou d'un concentrateur. Les règles régissant la longueur des câbles Ethernet s'appliquent à la connexion du réseau local au routeur. Assurez-vous que le câble reliant le réseau local au routeur ne dépasse pas 100 mètres.

## Section 2 - Installation


### Connexion du commutateur ou du concentrateur au routeur

Connectez le routeur à un port de liaison montante (MDI-II) d'un concentrateur ou d'un commutateur Ethernet à l'aide d'un câble droit, comme illustré. Si vous souhaitez réserver le port de liaison montante du commutateur ou du concentrateur à un autre périphérique, connectez-le à un autre port MDI-X (1x, 2x, etc.), à l'aide d'un câble croisé.



### Connexion de l'ordinateur au routeur

Vous pouvez connecter le routeur directement à une carte d'adaptateur Ethernet (NIC) 10/100BASE-TX installée sur un PC à l'aide du câble Ethernet fourni, comme illustré.



# Configuration


Cette section vous indique comment configurer votre nouveau routeur sans fil D-Link à l'aide de l'utilitaire de configuration Web.

## Utilitaire de configuration Web


### Connexion au routeur

Pour configurer la connexion au réseau étendu utilisée par le routeur, commencez par communiquer avec le routeur par l'intermédiaire de son interface de gestion HTML, accessible à l'aide d'un navigateur Web. La façon la plus facile de vous assurer que votre ordinateur possède les paramètres IP corrects est de le configurer pour qu'il utilise le serveur DHCP du routeur. La section suivante explique comment modifier la configuration IP pour qu'un ordinateur exécutant un système d'exploitation Windows devienne un client DHCP.

Pour accéder à l'utilitaire de configuration, ouvrez un navigateur Web (par ex. Internet Explorer), puis saisissez l'adresse IP du routeur (192.168.1.1).



Saisissez « **admin** » dans le champ User Name (Nom d'utilisateur) et « **admin** » dans le champ Password (Mot de passe). Si le message d'erreur **Page Cannot be Displayed** (Impossible d'afficher la page) s'affiche, veuillez consulter la section **Résolution des problèmes** pour obtenir de l'aide.



# ASSISTANT

Ce chapitre explique comment utiliser votre ordinateur pour configurer la connexion au réseau étendu. Le chapitre suivant décrit les diverses fenêtres utilisées pour configurer et surveiller le routeur et indique notamment comment modifier des paramètres IP et la configuration du serveur DHCP.

## DE CONFIGURATION


### CONFIGURATION ADSL

Cliquez sur le bouton **Setup Wizard** (Assistant de configuration) pour le lancer.



### BIENVENUE DANS L'ASSISTANT DE CONFIGURATION D-LINK

La configuration de votre routeur se décompose en quatre étapes. Cliquez sur le bouton **Next** (Suivant) pour continuer.



## ÉTAPE 1 : CHANGEZ LE MOT DE PASSE DE VOTRE ROUTEUR DSL-2740B

Le mot de passe par défaut est « **admin** ». Modifiez-le pour sécuriser votre réseau. Remarque : le Confirm Password (mot de passe de confirmation) doit être le même que le « **New Password** » (Nouveau mot de passe). Bien sûr, vous pouvez cliquer sur **Skip** (Ignorer) pour ignorer cette étape.

### STEP 1: CHANGE YOUR PASSWORD

The factory default password of this router is 'admin'. To help secure your network, D-Link recommends that you should choose a new password. If you do not wish to choose a new password now, just Click **Skip** to continue. Click **Next** to proceed to next step.

Current password :

New password :

Confirm password :

## ÉTAPE 2 : SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE CONNEXION À INTERNET

Veuillez sélectionner votre **Country** (Pays) et votre **ISP Provider** (FAI), les valeurs **VPI/VCI**, le **Connection Type** (Type de connexion).

Si vous ne trouvez pas votre pays ou votre FAI dans la liste ci-dessous, vous pouvez sélectionner "**Others**" (Autres), puis entrer les champs "**VPI**" et "**VCI**" et Connection Type (Type de connexion).

Veuillez indiquer les valeurs VPI/VCI si votre FAI vous les a fournies.

Cliquez sur le bouton **Next** (Suivant) pour passer à la fenêtre **Assistant de configuration** suivante.

### STEP 2: SELECT INTERNET CONNECTION TYPE

Please select your Country and ISP (Internet Service Provider) from the list below. If your Country or ISP is not in the list, please select "Other".

Country :

ISP Provider :

VPI :

VCI :

Connection Type :

## ÉTAPE 2 : SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE CONNEXION À INTERNET

Veillez saisir les informations suivantes fournies par votre FAI : **IP Address**, **Subnet Mask** (Adresse IP, Masque de sous-réseau) et **Default Gateway** (Passerelle par défaut).

Sélectionnez **Enable** (Activer) ou **Disable** (Désactiver) dans le champ **Obtain default gateway automatically** (Obtenir automatiquement la passerelle par défaut).

Si vous sélectionnez **Disable** (Désactiver) dans le champ **Obtain default gateway automatically** (Obtenir automatiquement la passerelle par défaut), veuillez saisir le **Primary DNS Server** (Serveur DNS principal) et le **Secondary DNS Server** (Serveur DNS secondaire) qui pourraient aussi être fournis par votre FAI.

### STEP 2: SELECT INTERNET CONNECTION TYPE

You have selected Static IP Internet connection. Please enter the appropriate information below as provided by your ISP. The Auto PVC Scan feature will not work in all cases so please enter the VPI/VCI numbers if provided by the ISP. Click **Next** to continue.

Auto PVC Scan :

VPI :

0

VCI :

33

IP Address :

Subnet Mask :

Connection Type : 1483 Routed IP LLC

Obtain default gateway automatically :

Disabled

Default Gateway :

DNS Relay Selection :

Use User Configured DNS Servers Only

Primary DNS Server :

Secondary DNS Server :

Back

Next

Cancel

**ÉTAPE 3 : DÉFINIR LA DATE ET HEURE****TIME SETTINGS (CONFIGURATION HORAIRE) :**

Veillez activer **Automatically synchronize with Internet time servers** (Synchroniser automatiquement avec les serveurs horaires Internet) si vous voulez utiliser un serveur horaire.

Vous pouvez utiliser le site Web de serveur de temps par défaut ou saisir le nom du serveur Web que vous voulez dans le champ **First NTP time server** (Premier serveur de temps NTP) et le champ **Second NTP time server** (Deuxième serveur de temps NTP).

Veillez sélectionner le fuseau horaire de votre pays dans le champ **Time Zone** (Fuseau horaire).

Si vous devez utiliser l'heure d'été, vous n'avez qu'à cocher la case **Enable Daylight Saving** (Activer l'heure d'été). L'heure d'été est une période qui s'étend de la fin du printemps au début de l'automne.

Définissez le nombre d'heures du décalage horaire dans Daylight Saving Offset (Décalage heure d'été/heure d'hiver)

Configurez les Daylight Saving Dates (Dates de changement d'heure) :

Dans la plupart des régions des **États-Unis**, l'heure d'été commence le deuxième dimanche de mars. Chaque fuseau horaire des États-Unis commence l'heure d'été à 2 h. Ainsi, aux États-Unis vous devez saisir **Mar, 2nd** (2e), **Sun** (Dim), à **2am** 2 h.

Dans l'**Union européenne**, l'heure d'été commence le dernier dimanche de mars. Ainsi, dans l'Union européenne, vous devez sélectionner **Mar, Last** (Dernier), **Sun** (Dim). L'heure doit dépendre du fuseau horaire de votre pays. Par exemple, en Allemagne vous devez saisir 2 parce que le fuseau horaire de l'Allemagne est en avance d'une heure sur l'heure GMT ou UTC (GMT+1). Ainsi, en France, vous devez sélectionner **Oct, Last** (Dernier), **Sun** (Dim), à **1am** (1 h).

Dans la plupart des régions des États-Unis, l'heure d'été prend fin le premier dimanche de novembre. Dans chaque fuseau horaire des États-Unis, l'heure d'été se termine à 2 h. Ainsi, aux États-Unis vous devez saisir **Nov, First** Premier), **Sun** (Dim), à **2am** (2h).

**STEP 3: SET TIME AND DATE**

The Time Configuration option allows you to configure, update, and maintain the correct time on the internal system clock. From this section you can set the time zone that you are in and set the NTP (Network Time Protocol) Server. Daylight Saving can also be configured to automatically adjust the time when needed.

**TIME SETTINGS**

Automatically synchronize with Internet time servers

First NTP time server: ntp.dlink.com.tw

Second NTP time server: ntp1.dlink.com

**TIME CONFIGURATION**

Current Router Time : Thursday, January 1, 1970 01:52:17 AM

Time Zone : (GMT-08:00) Pacific Time, Tijuana

Enable Daylight Saving :

Daylight Saving Offset : -2:00

Daylight Saving Dates :

	Month	Week	Day	Time
Start	Jan	1st	Sun	12 am
End	Jan	1st	Sun	12 am



## Section 3 - Configuration

Dans l'Union européenne, l'heure d'été prend fin le dernier dimanche d'octobre. Par exemple, en Allemagne vous devez saisir 2 parce que le fuseau horaire de l'Allemagne est en avance d'une heure sur l'heure GMT (GMT+1). Ainsi, en France, vous devez sélectionner **Oct, Last** (Dernier), **Sun** (Dim), à **1am** (1 h).

### SET THE DATE AND TIME MANUALLY (DÉFINIR LA DATE ET L'HEURE MANUELLEMENT)

Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Copy Your Computer's Time Settings** (Copier les paramètres horaires de votre ordinateur) pour synchroniser la date et l'heure de votre PC local. Ou vous pouvez régler manuellement les champs **Year/Month/Day/Hour/Minute/Second** (Année, Mois, Jour, Heure, Minute et Seconde).

Veuillez cliquer sur le bouton **Apply** (Appliquer) pour enregistrer la configuration.

**SET THE DATE AND TIME MANUALLY**

Date And Time :

Year: 2005    Month: Jan    Day: 1

Hour: 7 am    Minute: 50    Second: 27

Copy Your Computer's Time Settings

Apply

## ÉTAPE 4 : SE CONNECTER À INTERNET

Appuyez sur le bouton **Apply** (Appliquer) pour utiliser la configuration.

**STEP 4: CONNECT TO INTERNET**

Setup completed. Click Back to review or modify settings. Click Apply to submit current settings on router. If your Internet connection does not work, you can try the Setup Wizard again with alternative settings or use Manual Setup instead if you have your Internet connection details as provided by your ISP.

Back    Apply    Cancel

# CONFIGURATION INTERNET

Pour accéder à la fenêtre de configuration **INTERNET SETUP** [Configuration Internet], cliquez sur le bouton **INTERNET Setup** (Configuration Internet) dans le répertoire **SETUP** (Configuration), puis sélectionnez **Manual Setup** (Configuration manuelle) pour configurer l'interface MANUAL ADSL (ADSL manuel) sur cette page :

## CONFIGURATION INTERNET

Si vous voulez configurer différents types de connexion, veuillez cocher la case **Manual Setup** (Configuration manuelle).

## MANUAL ADSL CONNECTION SETUP (CONFIGURATION MANUELLE DE LA CONNEXION ADSL)

### PPPoE/PPPoA

Choisissez cette option si votre FAI utilise le protocole PPPoE/PPPoA (c'est le cas pour la plupart des utilisateurs DSL).

### Dynamic IP Address (Adresse IP dynamique)


Choisissez cette option si votre FAI utilise une adresse IP dynamique sur DSL.

### Static IP Address (Adresse IP statique)

Choisissez cette option si votre FAI utilise l'attribution d'IP statiques.

### Bridge (Pont)

Choisissez cette option si votre FAI utilise un mode pont.



## Pour une connexion PPPoE/PPPoA

Saisissez le **Username** (Nom d'utilisateur) et un **Password** (Mot de passe) (ainsi que le nom du service PPPoE si votre FAI le demande).

Saisissez le nom du serveur qui vous a été fourni par votre FAI dans le champ **Servername**(Nom du serveur).

Choisissez entre **PPPoE LLC/Snap-Bridging**, **PPPoE VC-mux**, **PPPoA LLC/encapsulation** et **PPPoA VC-mux**.

Saisissez la valeur que vous souhaitez dans le champ **MTU**, mais elle doit être inférieure à 1492.

Saisissez la durée pendant laquelle votre connexion peut rester inactive sans être déconnectée dans le champ **Idle Time Out (Délai d'attente d'inactivité)**. La durée par défaut est 0. Cela signifie que la connexion reste toujours active.

### PPP IP Extension (Extension IP PPP) :

Le routeur passe l'adresse IP obtenue au PC local et sert uniquement de modem pont.

Cliquez sur le bouton **Next** (Suivant) pour passer à la fenêtre suivante.

**PPPOE/PPPOA INTERNET CONNECTION TYPE :**

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

**Username :**

**Password :**

**Servername :**

**Connection Type :**  ▼

**MTU :**

**Idle Time Out :**  Minutes  
(0 = Always On)

**PPP IP Extension :**

## DNS AND DEFAULT GATEWAY (DNS ET PASSERELLE PAR DEFAULT)

Sélectionnez **Obtain DNS server address automatically** (Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement) pour obtenir un DNS de votre FAI.

Ou

Sélectionnez **Use the following DNS server addresses** (Utiliser les adresses de serveur DNS suivantes) pour saisir les adresses IP des DNS dans les champs **Preferred DNS server** (Serveur DNS principal) et **Alternate DNS server** (Serveur DNS secondaire).

Définissez les valeurs de PVC provenant de votre FAI dans **VPI/VCI**.

Cochez la case **Enable NAT** (Activer la NAT) si vous voulez disposer d'un réseau étendu et d'un réseau local.

Cochez la case **Enable Firewall** (Activer le pare-feu) si vous voulez disposer de la fonction de base de filtrage, par exemple, envoyer un ping ICMP vers le DSL-2740B.

Cochez la case **Enable IGMP Proxy** (Activer le proxy IGMP) si vous voulez permettre à l'IAD d'agir comme proxy IGMP, ce qui peut aider le serveur proxy à envoyer des paquets de requêtes IGMP aux clients IPTV.

Cochez la case **Enable VLAN** (Activer le réseau local virtuel) et saisissez le VLAN ID (ID du réseau local virtuel) [0-4095] attribué par votre FAI.

Cliquez sur le bouton **Apply** (Appliquer).

### DNS AND DEFAULT GATEWAY:

**Obtain DNS server address automatically**  
WAN Interface selected:

**Use the following DNS server addresses**  
Preferred DNS server:   
Alternate DNS server:

**Default Gateway interface**  
Selected Gateway Interface:

VPI:   
VCI:

Enable NAT:

Enable FIREWALL:

Enable IGMP Proxy:

Enable VLAN:

VLAN ID[0-4095]:

# SANS FIL

Cette section vous permet de configurer les paramètres sans fil de votre routeur D-Link. Notez que certaines modifications réalisées dans cette section doivent également être apportées aux clients et PC sans fil.

Pour accéder à la fenêtre de configuration **WIRELESS** (SANS FIL), cliquez sur le bouton **Wireless Setup** (Configuration sans fil) dans le répertoire **SETUP** (Configuration).

## Configuration du réseau sans fil

Cliquez sur le bouton **Wireless Connection Setup Wizard** (Assistant de configuration de connexion sans fil) pour configurer facilement la connexion sans fil. Un assistant Web vous aidera à vous connecter à votre nouveau routeur sans fil D-Link.

Remarque : avant de lancer cet assistant, vérifiez que toutes les étapes indiquées dans le Guide d'installation rapide joint à ce pack ont été suivies.

Cliquez sur le bouton **Add Wireless Device with WPS** (Ajouter un périphérique sans fil avec WPS). Cet assistant est conçu pour vous aider à connecter votre périphérique sans fil au routeur avec la fonction WPS. Il vous explique pas à pas la procédure de connexion de votre périphérique sans fil.

Pour configurer les paramètres sans fil de votre nouveau routeur D-Link manuellement, cliquez sur le bouton **Manual Wireless Connection Setup** (Configuration manuelle de la connexion sans fil).

The screenshot displays the web interface for a D-Link DSL-2740B router. The top navigation bar includes tabs for SETUP, ADVANCED, MAINTENANCE, STATUS, and HELP. The left sidebar contains menu items: Internet Setup, Wireless Setup, LAN Setup, Time and Date, Parental Control, Logout, and a status indicator for Internet (Offline). The main content area is titled 'WIRELESS SETUP' and contains three sections:

- WIRELESS SETUP**: An introductory section with a button for 'Wireless Connection Setup Wizard'.
- ADD WIRELESS DEVICE WITH WPS(WI-FI PROTECTED SETUP) WIZARD**: A section for connecting devices using WPS, with a button for 'Add wireless Device with WPS'.
- MANUAL WIRELESS CONNECTION OPTIONS**: A section for manual configuration, with a button for 'Manual Wireless Connection Setup'.

On the right side, there is a 'Helpful Hints' sidebar with three tips:
 

- Changing your Wireless Network Name (SSID) is the first step in securing your wireless network. Change it to a familiar name that does not contain any personal information.
- Enable Auto Channel Scan so that the router can select the best possible channel for your wireless network to operate on.
- Choosing to hide your wireless network also helps to secure your wireless network, it will mean that wireless clients will not see your network listed when they scan for available networks. To connect your wireless devices to the router you will need to manually enter the Wireless Network Name (SSID) on each device. (Please take a note of your SSID and keep it to hand).
- If you have enabled wireless security, please make sure you take a note of your encryption key. You will need to enter this and the SSID on

## Section 3 - Configuration

**Bienvenue dans l'assistant de configuration de la sécurité du réseau sans fil D-Link** Cochez la case **Enable Your Wireless Network** (Activer votre réseau sans fil) Votre réseau sans fil est activé par défaut. Vous pouvez simplement décocher la case ci-dessous pour désactiver le sans fil.

Le **Network Name (SSID)** [Nom du réseau sans fil (SSID)] identifie les membres du réseau sans fil. Acceptez le nom par défaut ou remplacez-le par un autre. Si vous modifiez le SSID par défaut, vous devez également changer celui de tous les autres périphériques du réseau sans fil en conséquence.

Pour protéger votre réseau des pirates et des utilisateurs non autorisés, nous utilisons Auto (WPA or WPA2) [Auto (WPA ou WPA2)] pour votre wireless security mode (mode de sécurité sans fil). Nous fournissons à l'utilisateur une clé pré-partagée aléatoire générée automatiquement. Vous pouvez aussi saisir une clé manuellement si vous n'aimez pas celle que nous générons.

Saisissez une chaîne (8 à 63 caractères, comme a~z, A~Z, ou 0~9.) dans le champ

**Pre-Shared Key** (Clé pré-partagée).

Cliquez sur le bouton **Prev** pour aller à la page précédente.  
Cliquez sur le bouton **Next** (Suivant) pour passer à la page suivante.  
Cliquez sur le bouton **Cancel** (Annuler) pour revenir au menu principal de la page de configuration sans fil.

### WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SECURITY SETUP WIZARD

Your wireless network is enabled by default. You can simply uncheck the below checkbox to disable wireless.

**Enable Your Wireless Network**

Your wireless network needs a name so it can be easily recognized by wireless clients. For security purposes, it is highly recommended to change the pre-configured network name.

**Wireless Network Name (SSID):**   
(1-32 characters)

In order to protect your network from hackers and unauthorized users, we adapt Auto(WPA or WPA2) for your wireless security mode.

**Wireless Security Mode:** **Auto (WPA or WPA2)**

**Pre-Shared Key:**   
(8-63 characters, such as a~z, A~Z, or 0~9.)

**Note:** We provide user a random pre-shared key by automatically. You can also set it manually if you do not prefer the key we generate.

## Section 3 - Configuration

### Ajouter un périphérique sans fil avec WPS

L'assistant affiche la possibilité de configurer la fonction WPS par l'option **Auto** ou **Manual** (Manuelle).

**Auto** : sélectionnez cette option si votre périphérique sans fil prend la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup) en charge

**Manual** (Manuelle) -- Sélectionnez cette option pour afficher les paramètres sans fils actuels pour configurer manuellement le périphérique sans fil.

Cliquez sur le bouton **Next** (Suivant) pour passer à la page suivante.

Cliquez sur le bouton **Cancel** (Annuler) pour revenir au menu principal de la page de configuration sans fil.

### Ajouter automatiquement un périphérique sans fil avec WPS

Cette page vous permet de choisir PIN ou PBC pour utiliser la méthode WPS.

**PIN** : veuillez saisir le code PIN de votre périphérique sans fil, puis cliquer sur le bouton **Connect** (Connecter) ci-dessous pour démarrer l'établissement de la connexion.

**PBC** : veuillez appuyer sur le bouton **Connect** (Connecter) de votre périphérique sans fil, puis sur le bouton **Connect** (Connecter) ci-dessous dans un délai de 120 secondes pour démarrer l'établissement de la connexion.

Cliquez sur le bouton **Prev** pour aller à la page précédente.

#### ADD WIRELESS DEVICE WITH WPS(WI-FI PROTECTED SETUP) WIZARD

This wizard is designed to assist you in connecting your wireless device to your router. It will guide you through step-by-step instructions on how to get your wireless device connected. Click the button below to begin.

#### ADD WIRELESS DEVICE WITH WPS(WI-FI PROTECTED SETUP)

Please select one of the following configuration methods and click next to continue.

- Auto -- Select this option if your wireless device supports WPS(Wi-Fi Protected Setup)
- Manual -- Select this option will display the current wireless settings for you to configure the wireless device manually

Next

Cancel

#### ADD WIRELESS DEVICE WITH WPS(WI-FI PROTECTED SETUP)

There are two ways to add wireless device to your wireless network:

- PIN (Personal Identification Number)

- PBC (Push Button Configuration)

- PIN :  Please enter the PIN from your wireless device and click the below "Connect" button
- PBC Please press the push button on your wireless device and press the "Connect" button below within 120 seconds

Prev

Connect

### Ajouter un périphérique sans fil avec l'assistant WPS (WI-FI PROTECTED SETUP)

Cette page effectuera un décompte du minuteur ; veuillez démarrer à temps la fonction WPS sur le périphérique sans fil que vous ajoutez.

### Ajouter manuellement un périphérique sans fil avec WPS

Cet écran affiche les informations pour le SSID, le mode de sécurité sans fil et la clé du réseau et vous permet de modifier la configuration actuelle. Si vous avez sélectionné **Auto** à la page précédente, vous ne verrez pas cette page et vous devez vous reporter à la colonne suivante.

Veuillez saisir le nom du réseau dans le champ **Network Name SSID** (Nom du réseau (SSID))

Veuillez saisir la clé de réseau dans le champ **Network Key** (Clé de réseau)

Cliquez sur le bouton **OK** pour passer à la page suivante.

### Ajouter un périphérique sans fil avec la fonction WPS (WI-FI PROTECTED SETUP)

Toutes les configurations seront finalement affichées. Veuillez vérifier qu'elles sont correctes, puis cliquez sur le bouton **Next** (Suivant).

#### ADD WIRELESS DEVICE WITH WPS(WI-FI PROTECTED SETUP) WIZARD

This wizard is designed to assist you in connecting your wireless device to your router. It will guide you through step-by-step instructions on how to get your wireless device connected. Click the button below to begin.

#### VIRTUAL PUSH BUTTON

Please press down the Push Button (Physical or virtual) on the wireless device you are adding to your wireless network within 79seconds ...

Station associated, processing WPS

#### ADD WIRELESS DEVICE WITH WPS(WI-FI PROTECTED SETUP)

The Auto(WPA or WPA2) key must meet one of the following guidelines:

- Between 8 and 63 characters (A longer encryption key is more secure than a short one)
- Exactly 64 characters using 0-9 and A-F

Network Name (SSID) :

Network Key :

#### ADD WIRELESS DEVICE WITH WPS(WI-FI PROTECTED SETUP)

Please enter the following settings in the wireless device that you are adding to your wireless network and keep a note of it for future reference.

Network Name(SSID) : D-Link5985

Wireless Security Mode : Auto(WPA or WPA2)

Network Key : 12345678



## PARAMÈTRES de la configuration manuelle de la connexion SANS FIL

Cochez la case **Enable Wireless** (Activer le réseau sans fil) pour que le routeur fonctionne dans l'environnement sans fil. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Add New** (Ajouter un nouveau) pour ajouter un nouveau calendrier.

Le **SSID** identifie les membres du service. Acceptez le nom par défaut ou remplacez-le par un autre. Si vous modifiez le SSID par défaut, vous devez également changer celui de tous les autres périphériques du réseau sans fil en conséquence.

**Activez l'option Balayage automatique** du canal pour que le routeur puisse sélectionner le meilleur canal pour le fonctionnement de votre réseau sans fil.

Le champ **Wireless Channel** (Canal sans fil) peut vous laisser sélectionner le canal de votre point d'accès. La disponibilité des canaux varie d'un pays à l'autre en raison de leurs réglementations.

Sélectionnez **802.11 Mode** pour fonctionner en mode b/g/n. Sinon indiquez le mode précis à utiliser. **802.11b only** (802.11b seulement), **802.11g only** (802.11g seulement), **802.11n only** (802.11n seulement).

**Mixed 802.11g and 802.11b** (802.11g et 802.11b mixtes) : le DSL-2740B détectera les clients sans fil 802.11g ou 802.11b à synchroniser.

**Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b** (802.11n, 802.11g et 802.11b mixtes) : le DSL-2740B détectera les clients sans fil 802.11n ou 802.11g ou 802.11b à synchroniser.

**Channel Width**(Largeur de canal): 20MHz & Auto 20/40MHz.

The screenshot shows the 'WIRELESS NETWORK SETTINGS' interface. The 'Enable Wireless' checkbox is checked, and the 'Always' dropdown is selected. The 'Add New' button is visible. The 'Wireless Network Name (SSID)' is 'D-Link DSL-2740B'. The 'Wireless Channel' is set to 'Auto'. The '802.11 Mode' dropdown is open, showing options: 'Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b', '802.11g only', 'Mixed 802.11g and 802.11b', '802.11b only', and '802.11n only'. The 'Channel Width' dropdown is also open, showing '802.11g only', 'Mixed 802.11g and 802.11b', and '802.11b only'. The 'Transmission Rate' dropdown is open, showing '802.11n only' and 'Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b'. The 'Visibility Status' is set to 'Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b'.

The screenshot shows the 'WIRELESS NETWORK SETTINGS' interface. The 'Enable Wireless' checkbox is checked, and the 'Always' dropdown is selected. The 'Add New' button is visible. The 'Wireless Network Name (SSID)' is 'D-Link DSL-2740B'. The 'Wireless Channel' is set to 'Auto'. The '802.11 Mode' dropdown is open, showing options: 'Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b', '802.11g only', 'Mixed 802.11g and 802.11b', '802.11b only', and '802.11n only'. The 'Channel Width' dropdown is open, showing 'Auto 20/40 MHz', '20 MHz', and 'Auto 20/40 MHz'. The 'Transmission Rate' dropdown is open, showing '20 MHz' and 'Auto 20/40 MHz'. The 'Visibility Status' is set to 'Visible'.

**Transmission Rate** (Débit de transmission) : nous conseillons de conserver la sélection Best (automatic) [Optimale (automatique)]. Ceci est lié à la sensibilité de réception comme suit.

	MANRATE	HT20/GI=0	HT40/GI=0	HT40/GI=1
MCS 0	0x80	6.5Mbps	13.5Mbps	X
MCS 1	0x81	13Mbps	27Mbps	X
MCS 2	0x82	19.5Mbps	40.5Mbps	X
MCS 3	0x83	26Mbps	54Mbps	X
MCS 4	0x84	39Mbps	81Mbps	X
MCS 5	0x85	52Mbps	108Mbps	X
MCS 6	0x86	58.5Mbps	121.5Mbps	X
MCS 7	0x87	65Mbps	135Mbps	150Mbps
MCS 8	0x88	13Mbps	27Mbps	X
MCS 9	0x89	26Mbps	54Mbps	X
MCS 10	0x8a	39Mbps	81Mbps	X
MCS 11	0x8b	52Mbps	108Mbps	X
MCS 12	0x8c	78Mbps	162Mbps	X
MCS 13	0x8d	104Mbps	216Mbps	X
MCS 14	0x8e	117Mbps	243Mbps	X
MCS 15	0x8f	130Mbps	270Mbps	300Mbps

Pour utiliser le débit max. de 150 Mbits/s ou de 300 Mbits/s sur la bande de 40 MHz, sélectionnez **Channel Width** (Largeur de bande) : Auto 20/40MHz

Sélectionnez Visible ou Invisible pour indiquer si vous voulez diffuser son SSID ou pas.

The screenshot shows the D-Link DSL-2740B web interface. The top navigation bar includes 'Product: DSL-2740B' and 'Firmware Version: EU\_1.00'. The main menu has 'SETUP' and 'ADVANCED' tabs. The 'WIRELESS' section is active, displaying the following settings:

- Enable Wireless:
- Wireless Network Name (SSID):
- Wireless Channel: 9 [18]
- 802.11 Mode: 6 [12]
- Channel Width: 2
- Transmission Rate: Best (automatic) [Mbit/s]
- Visibility Status:  Visible  Invisible

The 'Transmission Rate' dropdown menu is open, showing a list of options: Best (automatic), 130 [270], 117 [243], 104 [216], 78 [162], 52 [108], 39 [81], 26 [54], 13 [27], 65 [135], 58.5 [121.5], 52 [108], 39 [81], 26 [54], 19.5 [40.5], 13 [27], 6.5 [13.5], 54 [108], 48 [96], 36 [72], 24 [48], 18 [36], 12 [24], 11, 9 [18], 6 [12], 5.5, 2, 1.

On the right side, there is a 'Helpful Hints' section with the following text: "Changing your Wireless Network Name (SSID) is the first step in securing your wireless network. Change it to a familiar name that does not contain any personal information. Enable Auto Channel Scan so that the router can select the best possible channel for your wireless network to operate on. Choosing to hide your wireless network also helps to secure your wireless network, it will mean that wireless clients will not see your network."

Product: DSL-2740B Firmware Version: EU\_1.00

**D-Link**

DSL-2740B // SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS HELP

Internet Setup  
 Wireless Setup  
 LAN Setup  
 Time and Date  
 Parental Control  
 Logout

Internet Offline

English

**WIRELESS**

Use this section to configure the wireless network. Note that changes made in this section will also need to be duplicated on the other DSL routers in your network.

**WIRELESS NETWORK SETTINGS**

Enable Wireless :

Wireless Network Name (SSID) :

Wireless Channel :

802.11 Mode :

Channel Width :

Transmission Rate :  (Mbit/s)

Visibility Status :  Visible  Invisible

Helpful Hints

Changing your Wireless Network Name (SSID) is the first step in securing your wireless network. Change it to a familiar name that does not contain any personal information.

Enable Auto Channel Scan so that the router can select the best possible channel for your wireless network to operate on.

Choosing to hide your wireless network also helps to secure your wireless network, it will mean that wireless clients will not see your network.

## Section 3 - Configuration

### Mode de SÉCURITÉ SANS FIL

Pour protéger votre vie privée, vous pouvez configurer des fonctions de sécurité sans fil. Ce périphérique prend en charge trois modes de sécurité sans fil : WEP, WPA personnel et WPA entreprise. Le mode WEP correspond à la première norme de chiffrement sans fil. Le mode WPA offre un niveau de sécurité accru. Le mode WPA personnel ne requiert pas de serveur d'authentification. L'option WPA entreprise requiert en revanche un serveur RADIUS externe.

### MODE DE SÉCURITÉ SANS FIL - WEP

Le protocole **WEP (Wireless Encryption Protocol = Protocole de chiffrement sans fil)** peut être activé pour des raisons de sécurité et de confidentialité. À l'aide d'une des clés prédéfinies, le WEP chiffre les données de chaque trame transmise depuis l'adaptateur sans fil. Le routeur offre un chiffrement de 64 ou 128 bits avec quatre clés disponibles.

Sélectionnez **WEP Key Length** (Longueur de clé WEP) dans le menu déroulant. ((**128 bit** est plus fort que **64 bit**).

Spécifiez la clé de chiffrement à partir du menu déroulant **Current Network Key** (Clé de réseau actuelle).

Saisissez la clé dans les champs **WEP Key** (Clé WEP) 1 à 4 (la longueur de clé est indiquée en bas de la fenêtre).

Sélectionnez le type d'**Authentification** dans le menu déroulant ((**Shared** (Partagé) est préférable à **Open** (Ouvert)).

Cliquez sur le bouton **Apply Settings** (Appliquer les paramètres) pour appliquer les paramètres.

#### WIRELESS SECURITY MODE

To protect your privacy you can configure wireless security features. This device supports three wireless security modes including: WEP, WPA-Personal, and WPA-Enterprise. WEP is the original wireless encryption standard. WPA provides a higher level of security. WPA-Personal does not require an authentication server. The WPA-Enterprise option requires an external RADIUS server.

Security Mode:

#### WEP

**If you choose the WEP security option this device will ONLY operate in Legacy Wireless mode (802.11B/G). This means you will NOT get 11N performance due to the fact that WEP is not supported by the Draft 11N specification.**

WEP is the wireless encryption standard. To use it you must enter the same key(s) into the router and the wireless stations. For 64 bit keys you must enter 10 hex digits into each key box. For 128 bit keys you must enter 26 hex digits into each key box. A hex digit is either a number from 0 to 9 or a letter from A to F. For the most secure use of WEP set the authentication type to "Shared Key" when WEP is enabled.

You may also enter any text string into a WEP key box, in which case it will be converted into a hexadecimal key using the ASCII values of the characters. A maximum of 5 text characters can be entered for 64 bit keys, and a maximum of 13 characters for 128 bit keys.

WEP Key Length:  (length applies to all keys)

WEP Key 1:

WEP Key 2:

WEP Key 3:

WEP Key 4:

Default WEP Key:

Authentication:

Please take note of your SSID and security Key as you will need to duplicate the same settings to your wireless devices and PC.

Apply Settings

Cancel

## MODE DE SÉCURITÉ SANS FIL – WPA-Personnel

Utilisez le mode **WPA** ou **WPA2** pour obtenir le meilleur compromis entre sécurité et compatibilité. Ce mode utilise le WPA avec les anciens clients tout en maintenant un niveau de sécurité plus élevé avec les stations compatibles avec le WPA2. Par ailleurs, le chiffrement utilisé est toujours le plus élevé pris en charge par le client. Pour une sécurité optimale, utilisez le mode **WPA2 only** (WPA2 seulement). Ce mode utilise le protocole de chiffrement AES (CCMP). L'accès est refusé aux anciennes stations compatibles uniquement avec le WPA. Pour une meilleure compatibilité, utilisez le mode **WPA Only** (WPA seulement). Ce mode utilise le protocole de chiffrement TKIP. Certains périphériques de jeux ou d'ancienne génération ne fonctionnent que dans ce mode.

Selon la spécification de 11N de la Wi-Fi Alliance, la fonction WPS n'est pas totalement prise en charge sous le mode WPA seulement. Nous désactiverons votre WPS si vous utilisez le mode WPA Seulement.

Sélectionnez **Auto(WPA or WPA2)** [(Auto (WPA ou WPA2)] / **WPA2 only** (WPA2 seulement) / **WPA only** (WPA seulement) dans le champ **WPA Mode** (Mode WPA).

Saisissez la valeur en secondes dans le champ **Group Key Update Interval** (**Intervalle de mise à jour de la clé du groupe**). La valeur par défaut est 1800. Saisissez la chaîne dans le champ **Pre-Shared Key** (Clé pré-partagée). Cliquez sur le bouton **Apply Settings** (Appliquer les paramètres) pour enregistrer la configuration.

## MODE DE SÉCURITÉ SANS FIL - WPA-Entreprise 802.1x

Certains experts en sécurité réseau recommandent désormais que les réseaux sans fil appliquent des mesures de sécurité 802.1X pour surmonter certaines faiblesses des applications WEP standard. Un serveur RADIUS est utilisé pour authentifier tous les utilisateurs potentiels. .

Saisissez les données relatives à votre serveur RADIUS : **IP Address**, **Port**, (Adresse IP, Port) et **Key** (Clé).

Cliquez sur le bouton **Apply Settings** (Appliquer les paramètres) pour appliquer les paramètres.

### WPA

Use **WPA** or **WPA2** mode to achieve a balance of strong security and best compatibility. This mode uses WPA for legacy clients while maintaining higher security with stations that are WPA2 capable. Also the strongest cipher that the client supports will be used. For best security, use **WPA2 Only** mode. This mode uses AES(CCMP) cipher and legacy stations are not allowed access with WPA security. For maximum compatibility, use **WPA Only**. This mode uses TKIP cipher. Some gaming and legacy devices work only in this mode.

To achieve better wireless performance use **WPA2 Only** security mode (or in other words AES cipher).

**WPA Mode :**

**Group Key Update Interval :**  (seconds)

---

### PRE-SHARED KEY

**Pre-Shared Key :**

Please take note of your SSID and security Key as you will need to duplicate the same settings to your wireless devices and PC.

Apply Settings

Cancel

### EAP (802.1X)

When WPA enterprise is enabled, the router uses EAP (802.1x) to authenticate clients via a remote RADIUS server.

**Authentication Timeout :**  (minutes)

**RADIUS server IP Address :**

**RADIUS server Port :**

**RADIUS server Shared Secret :**

Please take note of your SSID and security Key as you will need to duplicate the same settings to your wireless devices and PC.

Apply Settings

Cancel

# RÉSEAU LOCAL

Vous pouvez configurer l'adresse IP du réseau local à votre convenance. De nombreux utilisateurs considèrent qu'il est plus pratique d'utiliser les paramètres par défaut ainsi que le service DHCP pour gérer les paramètres IP de leur réseau privé. L'adresse IP du routeur correspond à l'adresse de base utilisée pour DHCP. Afin d'utiliser le routeur pour le service DHCP sur votre réseau local, le groupe d'adresses IP utilisé pour le service DHCP doit être compatible avec l'adresse IP du routeur. Les adresses IP disponibles dans le groupe d'adresses IP DHCP sont modifiées automatiquement si vous modifiez l'adresse IP du routeur.

Pour accéder à la fenêtre de configuration **Réseau Local**, cliquez sur le bouton **LAN Setup** (Configuration LAN) dans le répertoire **SETUP** (Configuration).

## ROUTER SETTINGS (PARAMÈTRES DU ROUTEUR)

Pour modifier la **Router IP Address** (l'adresse IP du routeur) ou le **Subnet Mask** (Masque de sous-réseau), saisissez les valeurs souhaitées.

The screenshot shows the router's configuration interface. The 'LAN SETUP' section is highlighted in orange. Below it, the 'ROUTER SETTINGS' section contains two input fields: 'Router IP Address' with the value '192.168.1.1' and 'Subnet Mask' with the value '255.255.255.0'. A sidebar on the right contains 'Helpful Hints...' regarding DHCP server configuration.

## DHCP SERVER SETTINGS (OPTIONAL) [PARAMÈTRES DU SERVEUR DHCP (FACULTATIFS)]

La fonction **Enable DHCP Server** (Activer le serveur DHCP) est sélectionnée par défaut pour l'interface du réseau local Ethernet du routeur.

Définissez la **DHCP IP Address Range** (Plage d'adresses IP DHCP). Elle s'étend par défaut de 192.168.1.2 à 192.168.1.254. Le groupe d'adresses IP peut comporter jusqu'à 253 adresses IP.

Définissez le nombre d'heures dans le champ **DHCP Lease Time** (Durée de la concession DHCP)

Si vous ne voulez pas que le DSL 2740B soit le serveur DHCP, vous pouvez activer le **DHCP relay** (Relais DHCP) pour envoyer les paquets de découverte DHCP des clients vers un autre serveur DHCP.

Veillez saisir l'adresse IP du serveur DHCP dans le champ **DHCP Server IP Address** (Adresse IP du serveur DHCP).

The screenshot shows the 'DHCP SERVER SETTINGS (OPTIONAL)' section. It includes a 'Save Settings' button at the bottom. The 'Enable DHCP Server' checkbox is checked. The 'DHCP IP Address Range' is set to '192.168.1.2' to '192.168.1.254'. The 'DHCP Lease Time' field is empty, with '(hours)' next to it. The 'DHCP Relay' checkbox is unchecked. The 'DHCP Server IP Address' field is empty.

### ADD/EDIT DHCP RESERVATION (OPTIONAL) [AJOUTER/MODIFIER UNE RÉSERVATION DHCP (FACULTATIF)]

Sélectionnez **Enable** (Activer) pour réserver l'**IP Address** (Adresse IP) du PC désigné possédant la **MAC Address** (l'adresse MAC) configurée.

Le **Computer Name** (Nom de l'ordinateur) peut vous aider à reconnaître le PC possédant la **MAC Address** (l'adresse MAC), par exemple « Ordinateur portable du père ».

Cliquez sur le bouton **Copy Your PC's MAC Address** (Copier l'adresse MAC du PC) pour obtenir l'adresse MAC du PC que vous utilisez pour parcourir la page Web en cours.

Cliquez sur le bouton **Save** (Enregistrer) pour enregistrer les paramètres.

### DHCP RESERVATIONS LIST (LISTE DE RÉSERVATION DHCP)

Une fois la réservation DHCP enregistrée, la **DHCP RESERVATIONS LIST** (LISTE DE RÉSERVATIONS DHCP) énumérera la configuration.

Le **NUMBER OF DYNAMIC DHCP CLIENTS** (NOMBRE DE CLIENTS DHCP DYNAMIQUES) indique combien de clients DHCP (ordinateur de bureau ou portable) sont actuellement connectés au routeur.

Cliquez sur le bouton **Save Settings** (Enregistrer les paramètres). Une fenêtre contextuelle vous demandera de redémarrer le routeur. Cliquez sur **OK** pour redémarrer le routeur.

Enable	Computer Name	MAC Address	IP Address
<input type="checkbox"/>	Father	00:18:8B:BF:5A:F4	192.168.1.5

Computer Name	MAC Address	IP Address	Expire Time
06967NBWINXPSP2	00:18:8B:BF:5A:F2	192.168.1.2	23 hours, 57 minutes, 7 seconds


## CONFIGURATION DU RÉSEAU LOCAL

N'éteignez pas le routeur pendant le redémarrage.

Vous devrez peut-être reconfigurer les paramètres de la carte réseau de votre PC pour accéder au gestionnaire Web du routeur suite au redémarrage.

### DSL ROUTER REBOOT

The DSL Router has been configured and is rebooting. Please wait...  
If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new configuration after reboot finishes.





# HEURE

L'option de configuration **TIME** (Heure) vous permet de configurer, de mettre à jour et de gérer l'heure de l'horloge système interne. Cette section vous permet également de définir le fuseau horaire ainsi que le serveur NTP (protocole horaire en réseau). Vous pouvez enfin configurer l'heure d'été pour que le changement s'effectue automatiquement lorsque cela est programmé.

Pour accéder à la fenêtre de paramétrage **TIME** (Heure), cliquez sur le bouton **Time and Date** (Date et heure) dans le répertoire **SETUP** (Configuration).

## HEURE

Cochez **Enable NTP Server** (Activer le serveur NTP).

Sélectionnez le serveur de temps à utiliser dans le menu déroulant **NTP Server Used** (Serveur NTP utilisé). Ou, vous pouvez saisir le nom du serveur NTP particulier.

Sélectionnez votre fuseau horaire dans le menu déroulant **Time Zone** (Fuseau horaire).

Si vous devez utiliser l'heure d'été, vous n'avez qu'à cocher la case **Enable Daylight Saving** (Activer l'heure d'été). L'heure d'été est une période qui s'étend de la fin du printemps au début de l'automne.

Définissez le nombre d'heures du décalage horaire dans Daylight Saving Offset (Décalage heure d'été/heure d'hiver)

Configurez les Daylight Saving Dates (Dates de changement d'heure) : Dans la plupart des régions des **États-Unis**, l'heure d'été commence le deuxième dimanche de mars. Chaque fuseau horaire des États-Unis commence l'heure d'été à 2 h. Ainsi, aux États-Unis vous devez saisir **Mar, 2nd** (2e), **Sun** (Dim), à **2am** 2 h.

Dans l'**Union européenne**, l'heure d'été commence le dernier dimanche de mars. Ainsi, dans l'Union européenne, vous devez sélectionner **Mar, Last** (Dernier), **Sun** (Dim). L'heure doit dépendre du fuseau horaire de votre pays. Par exemple, en Allemagne vous devez saisir 2 parce que le fuseau horaire de l'Allemagne est en avance d'une heure sur l'heure GMT ou UTC (GMT+1). Ainsi, en France, vous devez sélectionner **Oct, Last** (Dernier), **Sun** (Dim), à **1am** (1 h).

The screenshot shows the configuration interface for a DSL-2740B router. The 'TIME' section is highlighted in orange. It includes a description of the Time Configuration option, a 'TIME SETTINGS' section with a checkbox for 'Automatically synchronize with Internet time servers', and a 'TIME CONFIGURATION' section. The 'TIME CONFIGURATION' section displays the current router time, time zone, and options to enable Daylight Saving, set the Daylight Saving Offset, and define Daylight Saving Dates (Start and End).

DSL-2740B	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP															
Internet Setup	<b>TIME</b>				Helpful Hints... Making sure you have the correct time and date will enable you to accurately set up the Time Restrictions in the Parental Control section. Enable Daylight Saving to ensure the router maintains the correct time throughout the year. More...															
Wireless Setup	The Time Configuration option allows you to configure, update, and maintain the correct time on the internal system clock. From this section you can set the time zone that you are in and set the NTP (Network Time Protocol) Server. Daylight Saving can also be configured to automatically adjust the time when needed.																			
LAN Setup	<b>TIME SETTINGS</b> Automatically synchronize with Internet time servers <input type="checkbox"/>																			
Time and Date	First NTP time server: ntp.dlink.com.tw Second NTP time server: ntp1.dlink.com																			
Parental Control	<b>TIME CONFIGURATION</b> Current Router Time: Thursday, January 1, 1970 03:42:56 AM Time Zone: (GMT-08:00) Pacific Time, Tijuana Enable Daylight Saving: <input type="checkbox"/> Daylight Saving Offset: -2:00 Daylight Saving Dates: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Month</th> <th>Week</th> <th>Day</th> <th>Time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Start</td> <td>Jan</td> <td>1st</td> <td>Sun</td> <td>12 am</td> </tr> <tr> <td>End</td> <td>Jan</td> <td>1st</td> <td>Sun</td> <td>12 am</td> </tr> </tbody> </table>						Month	Week	Day	Time	Start	Jan	1st	Sun	12 am	End	Jan	1st	Sun	12 am
	Month	Week	Day	Time																
Start	Jan	1st	Sun	12 am																
End	Jan	1st	Sun	12 am																
Logout																				
Internet Offline																				
English																				
Reboot																				

### Section 3 - Configuration

Dans la plupart des régions des États-Unis, l'heure d'été prend fin le premier dimanche de novembre. Dans chaque fuseau horaire des États-Unis, l'heure d'été se termine à 2 h. Ainsi, aux États-Unis vous devez saisir

**Nov, First** Premier), **Sun** (Dim), à **2am** (2h).

Dans l'Union européenne, l'heure d'été prend fin le dernier dimanche d'octobre. Par exemple, en Allemagne vous devez saisir 2 parce que le fuseau horaire de l'Allemagne est en avance d'une heure sur l'heure GMT (GMT+1). Ainsi, en France, vous devez sélectionner **Oct, Last** (Dernier), **Sun** (Dim), à **1am** (1 h).

#### SET THE DATE AND TIME MANUALLY (DÉFINIR LA DATE ET L'HEURE MANUELLEMENT)

Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Copy Your Computer's Time Settings** (Copier les paramètres horaires de votre ordinateur) pour synchroniser la date et l'heure de votre PC local. Ou vous pouvez régler manuellement les champs **Year/Month/Day/Hour/Minute/Second** (Année, Mois, Jour, Heure, Minute et Seconde).

Veillez cliquer sur le bouton **Apply** (Appliquer) pour enregistrer la configuration.

#### SET THE DATE AND TIME MANUALLY

**Date And Time :**

Year: 2005 ▼ Month: Jan ▼ Day: 1 ▼

Hour: 3 am ▼ Minute: 42 ▼ Second: 56 ▼

Copy Your Computer's Time Settings

Apply


# CONTRÔLE PARENTAL

Le contrôle parental offre deux outils précieux pour restreindre l'accès à Internet. La fonction de blocage de sites Web vous permet de créer rapidement une liste de tous les sites Web auxquels les utilisateurs ne pourront plus accéder. Les restrictions horaires vous permettent de préciser à quel moment les clients ou PC connectés au routeur sont autorisés à accéder à Internet.

## BLOCKED WEBSITES SCHEDULING (GESTION DES SITES WEB BLOQUES)


Veillez saisir le nom du site Web que vous voulez bloquer dans le champ **Website** (Site Web)

Veillez définir le jour et l'heure. Après avoir fini, veuillez cliquer sur le bouton **Block Website** (Bloquer le site Web), et il apparaîtra alors dans la liste.



## INTERNET ACCESS TIME RESTRICTIONS (RESTRICTIONS HORAIRES POUR L'ACCES A INTERNET)

Vous pouvez utiliser le calendrier pour décider des restrictions horaires pour l'accès à Internet.




# DÉCONNEXION

La page **LOGOUT** (Déconnexion) vous permet de vous déconnecter de la configuration de votre routeur et de fermer le navigateur.

Pour accéder à la fenêtre de configuration **LOGOUT** (Déconnexion), cliquez sur le bouton **Logout** (Déconnexion) dans le répertoire **SETUP** (Configuration).

## DÉCONNEXION

Cliquez sur le bouton **Logout** (Déconnexion) pour vous déconnecter des paramètres de configuration du routeur et fermer le navigateur.



# AVANCÉ

Ce chapitre comprend les fonctions plus avancées, utilisées pour la gestion et la sécurité du réseau, ainsi que des outils administratifs servant à gérer le routeur, l'état de la vue et d'autres informations servant à analyser les performances et à résoudre les problèmes.

## REDIRECTION DE PORT

Utilisez la fenêtre **PORT FORWARDING** (Redirection de port) pour ouvrir des ports du routeur et pour rediriger les données via ces ports vers un PC du réseau (trafic réseau étendu à réseau local). La fonction de redirection de port permet aux utilisateurs distants d'accéder aux services de votre réseau local, comme les serveurs FTP pour le transfert de fichiers ou SMTP et POP3 pour les courriers électroniques. Le DSL-2740B accepte les demandes distantes relatives à ces services, adressées à votre adresse IP globale en utilisant le protocole TCP ou UDP et le numéro de port spécifiés, puis les redirige vers le serveur de votre réseau local à l'aide de l'adresse IP du réseau local indiquée. N'oubliez pas que l'adresse IP privée indiquée doit se trouver dans la plage utilisable du sous-réseau occupé par le routeur.

Pour accéder à la fenêtre de configuration **PORT FORWARDING** (Redirection de port), cliquez sur le bouton **PORT FORWARDING** (Redirection de port) dans le répertoire **ADVANCED** (Avancé).

### PORT FORWARDING RULES CONFIGURATION (CONFIGURATION DES RÈGLES DE REDIRECTION DE PORT)

Sélectionnez un nom à partir du menu déroulant **Application Name** (Nom d'application) pour une application pré-configurée ou saisissez un nom dans la boîte d'entrée **Name** (Nom) pour définir votre propre application.

Sélectionnez un nom à partir du menu déroulant **Computer Name** (Nom de l'ordinateur) ou saisissez une adresse IP dans la boîte d'entrée **IP address** (Adresse IP) pour habilitier le PC à recevoir les paquets redirigés.

Le **External Port** (Port externe) indique les ports ouverts pour les utilisateurs à distance du côté réseau étendu du routeur. **TCP/UDP** désigne le type de protocole des ports ouverts.

Le **Internal Port** (Port interne) indique les ports ouverts dans le PC avec l'**Adresse IP** désignée. **TCP/UDP** désigne le type de protocole des ports ouverts.

# RÈGLES D'APPLICATION

Cette option vous permet de pré-configurer sur votre routeur un ou plusieurs ports de telle sorte que ceux-ci s'activent automatiquement quand le routeur détecte des données envoyées sur Internet depuis l'une de ces applications.

## APPLICATION RULES CONFIGURATION (CONFIGURATION DES REGLES D'APPLICATION)

Sélectionnez un nom à partir du menu déroulant **Application Name** (Nom d'application) pour une application pré-configurée ou saisissez un nom dans la boîte d'entrée **Name** (Nom) pour définir votre propre application.

Les ports de Trigger (Déclenchement) et de Firewall (Pare-feu) apparaîtront après que vous ayez choisi le nom d'application dans le menu déroulant.

Sélectionnez Use Interface (Utiliser une interface) et cliquez sur le bouton **Add/Apply** (Ajouter/Appliquer) pour enregistrer la configuration qui sera ensuite ajoutée à la liste.

The screenshot displays the 'APPLICATION RULES' configuration page on a DSL-2740B router. The page is divided into several sections:

- Navigation Sidebar:** Includes options like Port Forwarding, Application Rules (selected), QoS Setup, Outbound Filter, Inbound Filter, Wireless Filter, DNS Setup, Firewall & DMZ, Advanced Internet, Advanced Wireless, Advanced LAN, SNMP Setup, Remote Management, Routing Setup, TR-069 Client, Wi-Fi Protected Setup, Power Management, and Logout.
- Application Rules Section:** Contains an introductory text: "This option is used to pre-configure single or multiple trigger ports on your router that will automatically activate when the router senses data sent to the Internet from one of these applications."
- Configuration Form:** Titled 'APPLICATION RULES CONFIGURATION', it shows 'Remaining number of rules that can be created: 16'. The form includes:
  - Name:** A text input field.
  - Application Name:** A dropdown menu with a left arrow icon.
  - Port:** A text input field.
  - Traffic Type:** A dropdown menu with 'TCP' selected.
  - Use Interface:** A dropdown menu with 'undefined/undefined' selected.
  - Firewall:** A text input field.
  - Traffic Type:** A dropdown menu with 'TCP' selected.
- Buttons:** An 'Add/Apply' button is located at the bottom of the form.
- Active Rules Table:** Titled 'ACTIVE APPLICATION RULES', it features a table with the following columns: Name, Trigger Port, Traffic Type, Firewall Port, Traffic Type, WAN Interface, Edit, and Remove.
- Helpful Hints:** A sidebar on the right provides instructions: "Use this feature if you are trying to execute one of the listed network applications and it is not communicating as expected. Check the Application Name drop down menu for a list of predefined applications. If you do not see your application listed you can still define a new rule." A 'More...' link is also present.

# CONFIGURATION DE LA QOS

Vous pouvez utiliser la configuration de la qualité de service pour améliorer un flux de données pour différentes applications en affectant des priorités au trafic réseau en fonction de critères sélectionnés.

## QOS SETUP (CONFIGURATION DE LA QUALITE DE SERVICE)

Vous devez définir les ports de service. Par exemple,

Les ports **VoIP(RTP)** vont de 700 (**Start Port** = Port de départ) à 900 (**End Port** = Port de fin)

Le port **H.323** est 1720

Les ports **FTP** vont de 20 (**Start Port** = Port de départ) à 21 (**End Port** = Port de fin)

Les ports **MSN messenger** vont de 1863 (**Start Port** = Port de départ) à 1864 (**End Port** = Port de fin)

## WIRELESS QOS SETUP (CONFIGURATION DE LA QUALITE DE SERVICE DU RESEAU SANS FIL)

Vous pouvez sélectionner **Enabled** (Activée) ou **Disabled** (Désactivée) pour le paramètre **WMM(Wi-Fi Multimedia)** pour décider si les données bénéficient de la fonction WMM.

**WMM No Acknowledgement** (Aucun accusé de réception WMM) signifie que le destinataire ne doit pas renvoyer le paquet d'accusé de réception.

DSL-2740B	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Port Forwarding	<b>QOS SETUP</b>				<b>Helpful Hints...</b> QoS or Quality of service allows your Router to help prioritise the data packet flow in your router and network. This is very important for time sensitive program as VoIP as it may result in dropped call. Large amounts of non-critical data can be scaled to not effect these sensitive real-time programs. D-Link has setup some often used rules for the QoS. VoIP and H.323, are often used for Internet calls.  <b>More...</b>
Application Rules	Quality of Service Setup can be used to improve data flow for different applications by prioritising the network traffic based on selected criteria.				
QoS Setup	<b>QOS SETUP</b>  VOIP(RTP) : <input type="checkbox"/> Start Port: <input type="text"/> End Port: <input type="text"/> H.323 : <input type="checkbox"/> Start Port: <input type="text"/> End Port: <input type="text"/> FTP : <input type="checkbox"/> Start Port: <input type="text"/> End Port: <input type="text"/> MSN messenger : <input type="checkbox"/> Start Port: <input type="text"/> End Port: <input type="text"/> IPSEC(VPN Passthru) : <input type="checkbox"/> RTSP(Video Streaming) : <input type="checkbox"/> MMS : <input type="checkbox"/>  <input type="button" value="Save Settings"/>				
Outbound Filter	<b>WIRELESS QOS SETUP</b>  WMM(Wi-Fi Multimedia): <input type="text" value="Enabled"/> WMM No Acknowledgement: <input type="text" value="Enabled"/>  <input type="button" value="Apply WME Settings"/>				
Inbound Filter					
Wireless Filter					
DNS Setup					
Firewall & DMZ					
Advanced Internet					
Advanced Wireless					
Advanced LAN					
SNMP Setup					
Remote Management					
Routing Setup					
TR-069 Client					
Wi-Fi Protected Setup					
Power Management					
Logout					
Internet Offline					

## Section 3 - Configuration

### ADVANCED QOS SETUP (Configuration de la qualité de service avancée)

Cliquez sur le bouton **Wireless QoS** (Qualité de service du réseau sans fil) pour configurer la priorité des données sans fil.

#### ADVANCED QOS SETUP

Wireless QoS

LAN QoS

Cliquez sur le bouton LAN QoS (Qualité de service du réseau local) pour configurer la priorité des données Ethernet.

### WIRELESS QOS RULES CONFIGURATION (CONFIGURATION DES REGLES DE QUALITE DE SERVICE DU RESEAU SANS FIL)

Saisissez le nom de la règle dans le champ **Name** (Nom)

Définissez la valeur de la priorité dans le champ **Priority** (Priorité)

Sélectionnez le **Protocole** parmi ANY (Tous), ICMP, TCP et UDP.

#### WIRELESS QOS RULES CONFIGURATION

Remaining number of rules that can be created: 16

Name	Priority	Protocol
<input type="text"/>	<input type="text"/> (1..255)	<input type="text"/> << Select Protocol >>
Source IP Range	Source Port Range	
<input type="text"/> to <input type="text"/>	<input type="text"/> to <input type="text"/>	
Destination IP Range	Destination Port Range	
<input type="text"/> to <input type="text"/>	<input type="text"/> to <input type="text"/>	

Add/Apply

Saisissez la **Source IP Range** (Plage IP source) et la **Destination IP Range** (Plage IP cible).

Saisissez la **Source Port Range** (Plage de port source) et la **Destination Port Range** (Plage de port cible).

#### ACTIVE WIRELESS QOS RULES

Name	Priority	Protocol	Src. IP Range	Src. Port	Dest. IP Range	Dest. Port	Remove
------	----------	----------	---------------	-----------	----------------	------------	--------

Cliquez sur le bouton **Add/Apply** (Ajouter/Appliquer) pour ajouter la règle à la liste.



## Section 3 - Configuration

### LAN QOS RULES CONFIGURATION (CONFIGURATION DE QUALITE DE SERVICE DU RESEAU LOCAL)

Saisissez le nom de la règle dans le champ **Name** (Nom)

Définissez la valeur de la priorité dans le champ **Priority** (Priorité)

Sélectionnez le **Protocole** parmi ANY (Tous), ICMP, TCP et UDP.

Saisissez la **Source IP Range** (Plage IP source) et la **Destination IP Range** (Plage IP cible).

Saisissez la **Source Port Range** (Plage de port source) et la **Destination Port Range** (Plage de port cible).

Cliquez sur le bouton **Add/Apply** (Ajouter/Appliquer) pour ajouter la règle à la liste.

**LAN QOS RULES CONFIGURATION**

Remaining number of rules that can be created: 16

Name:  Priority:  (1..7) Protocol:  << Select Protocol ▾

Source IP Range:  to  Source Port Range:  to

Destination IP Range:  to  Destination Port Range:  to

**ACTIVE LAN QOS RULES**

Name	Priority	Protocol	Src. IP Range	Src. Port	Dest. IP Range	Dest. Port	Remove
------	----------	----------	---------------	-----------	----------------	------------	--------

# FILTRE SORTANT

Par défaut, l'ensemble du trafic IP sortant du réseau local est autorisé. Vous avez la possibilité de créer un filtre sortant qui consiste en une règle de filtre destinée à bloquer le trafic IP sortant. Pour ce faire, indiquez le nom du filtre et au moins une condition parmi celles qui suivent. Toutes les conditions spécifiées pour ce filtre doivent être satisfaites pour que la règle devienne effective.

## ADD OUTBOUND IP FILTER (AJOUT D'UN FILTRE IP SORTANT)

Saisissez le nom du filtre dans le champ **Filter Name** (Nom du filtre).

Sélectionnez ICMP, TCP/UDP, TCP ou UDP dans le menu déroulant **Protocol** (Protocole).

Saisissez la **Source IP address** (l'adresse IP source), le **Source Subnet Mask** (Masque de sous-réseau source) et le **Source Port (port or port::port)** [Port source (port ou port::port indiquant de quel port à quel port)]

Saisissez la **Destination IP address** (l'adresse IP cible), le **Destination Subnet Mask** (Masque de sous-réseau cible) et le **Destination Port (port or port::port)** [Port cible (port ou port::port indiquant de quel port à quel port)]

Définissez le calendrier de la règle sur Always (Toujours) or Never (Jamais) dans le menu déroulant **Schedule** (Calendrier), ou sélectionnez **View Available Schedules** (Afficher les calendriers disponibles)

Veuillez cliquer sur le bouton **Add/Apply** (Ajouter/Appliquer) pour ajouter la règle à la liste.

DSL-2740B	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP																
Port Forwarding	<h3>OUTBOUND IP FILTER</h3> <p>By default, all outgoing IP traffic from the LAN is allowed.</p> <p>The Outbound Filter allows you to create a filter rule to block outgoing IP traffic by specifying a filter name and at least one condition below. All of the specified conditions in this filter rule must be satisfied for the rule to take effect.</p>				Helpful Hints...																
Application Rules	<h3>ADD OUTBOUND IP FILTER</h3> <p>Filter Name: <input type="text"/></p> <p>Protocol: <input type="text"/></p> <p>Source IP address: <input type="text"/></p> <p>Source Subnet Mask: <input type="text"/></p> <p>Source Port (port or port::port): <input type="text"/></p> <p>Destination IP address: <input type="text"/></p> <p>Destination Subnet Mask: <input type="text"/></p> <p>Destination Port (port or port::port): <input type="text"/></p> <p>Schedule: <input type="text"/> <a href="#">View Available Schedules</a></p> <p><input type="button" value="Add/Apply"/></p>				<p>The Source IP addresses are LAN-side address and the Destination IP address are WAN-side address.</p> <p>Click the Save button to store a finished rule in the Rules List.</p> <p>Click the Remove checkbox in the Rules List then click on the Remove button to permanently remove a rule.</p> <p><a href="#">More...</a></p>																
QoS Setup	<h3>ACTIVE OUTBOUND IP FILTER</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Protocol</th> <th>Src. Addr./Mask</th> <th>Src. Port</th> <th>Dest. Addr./Mask</th> <th>Dest. Port</th> <th>Schedule</th> <th>Remove</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Name	Protocol	Src. Addr./Mask	Src. Port	Dest. Addr./Mask	Dest. Port	Schedule	Remove									
Name	Protocol	Src. Addr./Mask	Src. Port	Dest. Addr./Mask	Dest. Port	Schedule	Remove														
Outbound Filter																					
Inbound Filter																					
Wireless Filter																					
DNS Setup																					
Firewall & DMZ																					
Advanced Internet																					
Advanced Wireless																					
Advanced LAN																					
SNMP Setup																					
Remote Management																					
Routing Setup																					
TR-069 Client																					
Wi-Fi Protected Setup																					
Power Management																					
Logout																					
Internet Offline																					

# FILTRE ENTRANT

Par défaut, l'ensemble du trafic IP entrant du réseau Internet est autorisé. Vous avez la possibilité de créer une règle de filtre qui filtre le trafic IP entrant. Pour ce faire, indiquez le nom du filtre et au moins une condition parmi celles qui suivent. Toutes les conditions spécifiées pour ce filtre doivent être satisfaites pour que la règle devienne effective.

## ADD INBOUND IP FILTER (AJOUT D'UN FILTRE IP ENTRANT)

Saisissez le nom du filtre dans le champ **Filter Name** (Nom du filtre).

Sélectionnez ICMP, TCP/UDP, TCP ou UDP dans le menu déroulant **Protocol** (Protocole).

Saisissez la **Source IP address** (l'adresse IP source), le **Source Subnet Mask** (Masque de sous-réseau source) et le **Source Port (port or port::port)** [Port source (port ou port::port indiquant de quel port à quel port)]

Saisissez la **Destination IP address** (l'adresse IP cible), le **Destination Subnet Mask** (Masque de sous-réseau cible) et le **Destination Port (port or port::port)** [Port cible (port ou port::port indiquant de quel port à quel port)]

Définissez le calendrier de la règle sur Always (Toujours) or Never (Jamais) dans le menu déroulant Schedule (Calendrier), ou sélectionnez **View Available Schedules** (Afficher les calendriers disponibles)

Veillez cliquer sur le bouton **Add/Apply** (Ajouter/Appliquer) pour ajouter la règle à la liste.

DSL-2740B	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP															
Port Forwarding	<b>OUTBOUND IP FILTER</b>				<b>Helpful Hints...</b> Give each rule a Name that is meaningful to you.  Each rule can Deny outgoing traffic from the LAN.  The Source IP addresses are LAN-side address and the Destination IP address are WAN-side address.  Click the Save button to store a finished rule in the Rules List.  Click the Remove checkbox in the Rules List then click on the Remove button to permanently remove a rule.  <b>More...</b>															
Application Rules	By default, all outgoing IP traffic from the LAN is allowed.																			
QoS Setup	The Outbound Filter allows you to create a filter rule to block outgoing IP traffic by specifying a filter name and at least one condition below. All of the specified conditions in this filter rule must be satisfied for the rule to take effect.																			
Outbound Filter	<b>ADD OUTBOUND IP FILTER</b>																			
Inbound Filter	Filter Name: <input type="text"/>  Protocol: <input type="text" value="TCP"/>  Source IP address: <input type="text"/> Source Subnet Mask: <input type="text"/> Source Port (port or port:port): <input type="text"/> Destination IP address: <input type="text"/> Destination Subnet Mask: <input type="text"/> Destination Port (port or port:port): <input type="text"/> Schedule: Always <input type="text"/> <a href="#">View Available Schedules</a>  <input type="button" value="Add/Apply"/>																			
Wireless Filter	<b>ACTIVE OUTBOUND IP FILTER</b>																			
DNS Setup	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Protocol</th> <th>Src. Addr./Mask</th> <th>Src. Port</th> <th>Dest. Addr./Mask</th> <th>Dest. Port</th> <th>Schedule</th> <th>Remove</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Name	Protocol	Src. Addr./Mask	Src. Port	Dest. Addr./Mask	Dest. Port	Schedule	Remove								
Name	Protocol	Src. Addr./Mask	Src. Port	Dest. Addr./Mask	Dest. Port	Schedule	Remove													
Firewall & DMZ	<input type="checkbox"/> Internet Offline																			
Advanced Internet																				
Advanced Wireless																				
Advanced LAN																				
SNMP Setup																				
Remote Management																				
Routing Setup																				
TR-069 Client																				
Wi-Fi Protected Setup																				
Power Management																				
Logout																				

# FILTRE SANS FIL

Cette fonction vous permet d'ajouter une règle pour refuser ou autoriser les périphériques du réseau local sans fil connectés au routeur

## WIRELESS FILTER POLICY (RÈGLE DE FILTRE SANS FIL)

Vous pouvez choisir parmi les options Disabled (Désactivée)/ Allow All (Tout autoriser)/ Deny All (Tout refuser) pour la **Wireless Filter Policy (Règle de filtre sans fil)**.

Disabled (Désactivée) : La règle est désactivée.

Allow All (Tout autoriser) : Autorise la connexion des périphériques du réseau local sans fil, sauf celui qui a l'adresse MAC qui a été ajoutée à la table de filtre.

Deny All (Tout refuser) : Refuse la connexion des périphériques du réseau local sans fil, sauf celui qui a l'adresse MAC qui a été ajoutée à la table de filtre.

## WIRELESS FILTER (FILTRÉ SANS FIL)

Saisissez le nom du filtre dans le champ **Filter Name (Nom du filtre)**.

Saisissez l'adresse MAC sans fil dans le champ **Wireless MAC Address (Adresse MAC sans fil)**

## WIRELESS FILTER - MAXIMUM 32 ENTRIES CAN BE ADDED (FILTRÉ SANS FIL - VOUS POUVEZ AJOUTER UN MAXIMUM DE 32 ENTREES).

Veuillez cliquer sur le bouton Add/Apply (Ajouter/Appliquer) pour ajouter la règle à la liste.

The screenshot shows the configuration interface for the DSL-2740B router. The 'ADVANCED' tab is active, and the 'WIRELESS FILTER' section is expanded. The 'Wireless Filter Policy' is currently set to 'Disabled'. Below this, there are two input fields: 'Filter Name' and 'Wireless MAC Address'. An 'Add/Apply' button is located below these fields. At the bottom of the page, a table header indicates 'WIRELESS FILTER - MAXIMUM 32 ENTRIES CAN BE ADDED' with columns for 'Name', 'MAC', 'Edit', and 'Remove'.

# CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DNS

La fonction DNS est utilisée pour résoudre les noms DNS en adresses IP. Vous pouvez saisir l'adresse du serveur DNS ou l'obtenir automatiquement.

La fonction DNS dynamique vous permet d'héberger un serveur (Web, FTP, de jeux, etc.) en utilisant un nom de domaine que vous avez acquis (par exemple : [www.nomdedomainequelconque.com](http://www.nomdedomainequelconque.com)) avec votre adresse IP attribuée dynamiquement. La plupart des fournisseurs d'accès Internet haut débit attribuent des adresses IP dynamiques (changeantes). Si vous utilisez un fournisseur de services DDNS, quiconque peut entrer votre nom d'hôte pour se connecter à votre serveur de jeux, quelle que soit votre adresse IP. Vous n'avez qu'à saisir le nom du serveur DDNS à atteindre. Vous pouvez utiliser gratuitement le serveur DDNS de D-Link, <https://www.dlinkddns.com>.

Pour accéder à la fenêtre de configuration **DNS**, cliquez sur le bouton **DNS** sous l'onglet **ADVANCED** (Avancé).

## DNS SERVER CONFIGURATION (CONFIGURATION DU SERVEUR DNS)

Si vous utilisez le routeur pour le service DHCP sur le réseau local et les serveurs DNS sur le réseau du FAI, cochez la case **Obtain DNS server address automatically** (Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement).

Si vous avez des adresses IP DNS fournies par votre FAI, entrez ces adresses IP dans les champs disponibles pour le **Serveur DNS principal** et le **Serveur DNS secondaire**.

DSL-2740B	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Port Forwarding	<b>DNS SETUP</b>				<b>Helpful Hints...</b> If "Obtain DNS server address automatically" radio is selected, this router will accept the first received DNS assignment from one of the PPPoA, PPPoE or MRJ DHCP enabled PVC(s) during the connection establishment. If the checkbox is not selected, enter the Preferred and optional Alternate DNS server IP addresses.  DDNS stands for Dynamic DNS. By creating a static hostname, users will be able to point to this in order to access a dynamic IP address from anywhere in the world.  <a href="#">More...</a>
Application Rules	The Dynamic DNS feature allows you to host a server (Web, FTP, Game Server, etc...) using a domain name that you have purchased ( <a href="http://www.whateveryournameis.com">www.whateveryournameis.com</a> ) with your dynamically assigned IP address. Most broadband Internet Service Providers assign dynamic (changing) IP addresses. Using a DDNS service provider, your friends can enter your host name to connect to your game server no matter what your IP address is.  <a href="https://www.dlinkddns.com">Sign up for D-Link's Free DDNS service at www.DlinkDDNS.com.</a>				
QoS Setup	<b>DNS SERVER CONFIGURATION</b>				
Outbound Filter	<input checked="" type="radio"/> Obtain DNS server address automatically <input type="radio"/> Use the following DNS server addresses				
Inbound Filter	Preferred DNS server : <input type="text"/> Alternate DNS server : <input type="text"/>				
Wireless Filter					
DNS Setup					
Firewall & DMZ					
Advanced Internet					
Advanced Wireless					
Advanced LAN					
SNMP Setup					
Remote Management					
Routing Setup					
TR-069 Client					
Wi-Fi Protected Setup					

Pour accéder à la fenêtre de configuration **DDNS**, cliquez sur le bouton **DDNS** sous l'onglet **ADVANCED** (Avancé).

### DDNS CONFIGURATION (CONFIGURATION DDNS)

Veillez cocher la case **Enable Dynamic DNS** (Activer le DNS dynamique) si vous voulez utiliser le DDNS.

Sélectionnez quel site Web DDNS utiliser dans **Server Address** (Adresse du serveur).

Saisissez le nom d'hôte que vous avez enregistré auprès de votre fournisseur de service DDNS dans le champ **Host Name** (Nom d'hôte).

Veillez choisir quel nom d'interface utiliser dans le champ **Interface**.

Saisissez les **Username/Password** (Nom d'utilisateur/Mot de passe) de votre compte DDNS.

Après avoir configuré les paramètres DNS selon vos désirs, cliquez sur le bouton **Apply** (Appliquer) pour appliquer les paramètres.

The screenshot shows a window titled "DDNS CONFIGURATION". It contains the following fields and controls:

- Enable Dynamic DNS :** A checkbox that is currently unchecked.
- Server Address :** A dropdown menu with "dlinkddns.com(Free)" selected.
- Host Name :** An empty text input field.
- Interface :** A dropdown menu with "\_undefined/undefined" selected.
- Username :** An empty text input field.
- Password :** An empty text input field.

At the bottom of the window, there are two buttons: "Apply Settings" and "Cancel".

# PARE-FEU et DMZ

Le routeur offre déjà une fonction de pare-feu élémentaire en raison du mode de fonctionnement de la NAT (traduction d'adresses de réseau). Par défaut, la NAT ne répond pas aux demandes entrantes non sollicitées, et ce quel que soit le port, si bien que votre réseau étendu est invisible aux cyber attaques d'Internet.

DMZ vient de l'anglais « Demilitarised Zone » et signifie zone démilitarisée. La DMZ permet aux ordinateurs situés derrière le routeur d'être accessible au trafic Internet. Généralement, la DMZ contient les serveurs Web, FTP, etc.

## FIREWALL SETTINGS (PARAMÈTRES DU PARE-FEU)

Cochez la case **Enable SPI** (Activer la SPI) pour activer cette fonction.

Cochez la case **Enable DOS and Portscan Protection** (Activer la protection contre le déni de service et l'analyse des ports) pour activer cette fonction.

Vous pouvez cocher les cases **SYN attack** (Attaque SYN), **FIN/URG/PSH attack** (Attaque FIN/URG/PSH), **Ping attack** (Attaque Ping), **Xmas Tree attack** (Attaque Xmas Tree), **TCP reset attack** (Attaque TCP Reset), **Null scanning attack** (Attaque Null Scanning), **Ping of Death attack** (Attaque Ping of Death) et **SYN/RST SYN/FIN attack** (Attaque SYN/RST SYN/FIN).

DSL-2740B	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Port Forwarding	<b>FIREWALL &amp; DMZ</b>				Helpful Hints... Enable the DMZ option only as a last resort. If you are having trouble using an application from a computer behind the router, As you placed outside the protect of the Firewall. The IP address entered. While by default have all port request forwarded to it. It should only be used as a troubleshooting tool. For short periods of time. <a href="#">More...</a>
Application Rules	The router already provides a simple firewall by virtue of the way NAT works. By default NAT does not respond to unsolicited incoming requests on any port, thereby making your LAN invisible to Internet cyberattackers.				
QoS Setup	DMZ means 'Demilitarised Zone'. DMZ allows computers behind the router firewall to be accessible to Internet traffic. Typically, your DMZ would contain Web servers, FTP servers, and others.				
Outbound Filter	<b>FIREWALL SETTINGS</b>				
Inbound Filter	<b>Enable SPI :</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Enable DOS and Portscan Protection :</b> <input type="checkbox"/> SYN attack : <input type="checkbox"/> FIN/URG/PSH attack : <input type="checkbox"/> Ping attack : <input type="checkbox"/> Xmas Tree attack : <input type="checkbox"/> TCP reset attack : <input type="checkbox"/> Null scanning attack : <input type="checkbox"/> Ping of Death attack : <input type="checkbox"/> SYN/RST SYN/FIN attack : <input type="checkbox"/>				
Wireless Filter					
DNS Setup					
Firewall & DMZ					
Advanced Internet					
Advanced Wireless					
Advanced LAN					
SNMP Setup					
Remote Management					
Routing Setup					
TR-069 Client					
Wi-Fi Protected Setup					
Power Management					

### DMZ SETTING (CONFIGURATION DMZ)

Veuillez cocher la case **Enable DMZ** (Activer la DMZ) pour activer cette fonction et saisissez l'adresse IP du client DMZ dans le champ **DMZ IP Address** (Adresse IP de DMZ). Ou vous pouvez aussi choisir l'hôte DMZ dans le menu déroulant.

### APPLICATION LEVEL GATEWAY (ALG) CONFIGURATION [CONFIGURATION DE LA PASSERELLE DE NIVEAU APPLICATION (ALG)]

Vous pouvez cocher les cases **PPTP**, **IPSec(VPN Passthrough)** (Tunnel IPSec (VPN)), **RTSP(Online Video Streaming)** [RTSP (vidéo en transit en ligne)], **Windows/MSN Messenger**, **FTP**, **H.323(Video Conferencing)** [H.323 (vidéo-conférence)], **SIP**, **Wake-On-LAN** (Réveil à distance) et **MMS**.

**DMZ SETTING**

The DMZ (Demilitarized Zone) option lets you set a single computer on your network outside of the router. If you have a computer that cannot run Internet applications successfully from behind the router, then you can place the computer into the DMZ for unrestricted Internet access.

**Note:** Putting a computer in the DMZ may expose that computer to a variety of security risks. Use of this option is only recommended as a last resort.

Enable DMZ :

DMZ IP Address :  << Computer Name

**APPLICATION LEVEL GATEWAY (ALG) CONFIGURATION**

PPTP :

IPSec (VPN Passthrough) :

RTSP (Online Video Streaming) :

Windows/MSN Messenger :

FTP :

H.323 (Video Conferencing) :

SIP :

Wake-On-LAN :

MMS :

Apply Settings Cancel



# INTERNET AVANCÉ

Les multiples paramètres PVC vous permettent d'**ajouter**, de **supprimer** ou de **modifier** de multiples connexions PVC pour un service d'ADSL avancé. Les paramètres ADSL avancés vous permettent de choisir les paramètres de modulation ADSL que votre modem routeur prendra en charge.

D-Link vous conseille de ne pas modifier ces paramètres, sauf si votre FAI vous le demande.

## MULTIPLE PVC SETTINGS (PARAMETRES PVC MULTIPLES)

Veillez cliquer sur le bouton **Apply** (Appliquer) pour ajouter le PVC multiple.

The screenshot shows the configuration interface for the DSL-2740B router. The top navigation bar includes tabs for SETUP, ADVANCED (selected), MAINTENANCE, STATUS, and HELP. On the left, a sidebar lists various configuration categories: Port Forwarding, Application Rules, QoS Setup, Outbound Filter, Inbound Filter, Wireless Filter, DNS Setup, Firewall & DMZ, Advanced Internet, Advanced Wireless, and Advanced LAN. The main content area is titled 'ADVANCED ADSL' and contains three paragraphs of explanatory text. Below this, there is a section for 'MULTIPLE PVC SETTINGS' which includes a table with columns for VPI/VCI, Service, Protocol, IGMP, Nat, State, Edit, and Action. At the bottom of this section are 'Add' and 'Delete' buttons. On the right side of the interface, there is a 'Helpful Hints...' section with a warning about changing settings and a 'More...' link.

DSL-2740B	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP																
Port Forwarding	<b>ADVANCED ADSL</b> The Multiple PVC Settings allow you to <b>Add</b> , <b>Delete</b> or <b>Edit</b> multiple PVCs connection for advanced ADSL service.  The Advanced ADSL settings allow you to choose which ADSL modulation settings your modem router will support.  D-Link do not recommend that you change these settings unless directed to do so by your ISP.				<b>Helpful Hints...</b>  Do not change these settings unless directed by your ISP. By default the D-Link router will determine your best connection. You do not need to change any settings unless instructed by D-Link Technical Support.  <a href="#">More...</a>																
Application Rules																					
QoS Setup																					
Outbound Filter	<b>MULTIPLE PVC SETTINGS</b>																				
Inbound Filter																					
Wireless Filter	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VPI/VCI</th> <th>Service</th> <th>Protocol</th> <th>IGMP</th> <th>Nat</th> <th>State</th> <th>Edit</th> <th>Action</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"></td> <td> <input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Delete"/> </td> </tr> </tbody> </table>				VPI/VCI	Service	Protocol	IGMP	Nat	State	Edit	Action								<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Delete"/>	
VPI/VCI	Service	Protocol	IGMP	Nat	State	Edit	Action														
							<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Delete"/>														
DNS Setup																					
Firewall & DMZ																					
Advanced Internet																					
Advanced Wireless																					
Advanced LAN																					

## ADVANCED ADSL SETTINGS (PARAMÈTRES ADSL AVANCÉS)

Veillez cocher les modes de transmission suivants liés au profil ADSL.

**G.Dmt, G-lite, T1.413, ADSL2, AnnexL, ADSL2+, Annex M**

Veillez sélectionner **Inner pair** (Paire interne) ou **Outer pair** (Paire externe) pour l'option **Select the phone line pair below** (Sélectionner le type de paire de la ligne téléphonique ci-dessous).

Veillez cocher les cases appropriées si vous voulez activer Bitswap et SRA pour l'option **Capability** (Capacité).

### ADVANCED ADSL SETTINGS

- G.Dmt Enabled**
- G-lite Enabled**
- T1.413 Enabled**
- ADSL2 Enabled**
- AnnexL Enabled**
- ADSL2+ Enabled**
- AnnexM Enabled**

**Select the phone line pair below:**

- Inner pair
- Outer pair

**Capability :**

- Bitswap Enable
- SRA Enable

# RÉSEAU SANS FIL AVANCÉ

Ces options concernent les utilisateurs qui souhaitent changer le comportement de leur récepteur sans fil 802.11g par rapport aux paramètres standard. D-Link recommande de ne pas modifier ces paramètres et de laisser les valeurs par défaut. En effet, des paramètres incorrects pourraient nuire aux performances de votre récepteur sans fil. Avec les paramètres par défaut, les récepteurs sans fil bénéficient de performances optimales dans la plupart des environnements.

## ADVANCE WIRELESS SETTINGS (PARAMETRES SANS FIL AVANCES)

Si vous devez changer le comportement par défaut :

Veillez saisir la valeur du **Fragmentation Threshold** (Seuil de fragmentation)

Veillez saisir la valeur du **RTS Threshold** (Seuil RTS)

Veillez saisir la valeur de la **DTIM Interval** (l'intervalle DTIM)

Veillez saisir la valeur de la **Beacon Interval** (l'intervalle de balise)

Veillez choisir entre 20%, 40%, 60%, 80% et 100% pour la **Transmit Power** (Puissance de transmission).

DSL-2740B	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Port Forwarding	<b>ADVANCE WIRELESS</b>				<b>Helpful Hints...</b> By default these options need not to be changed for this router to operate with Wireless. For the option Transmit Power is the radio signal strength. You will need to decrease the power if you add a new high gain antenna, as this will exceed operating limits.  <b>More...</b>
Application Rules	These options are for users that wish to change the behaviour of their 802.11g wireless radio from the standard setting. D-Link does not recommend changing these settings from the factory default. Incorrect settings may impair the performance of your wireless radio. The default settings should provide the best wireless radio performance in most environments.				
QoS Setup	<b>ADVANCE WIRELESS SETTINGS</b>				
Outbound Filter	<b>Wireless Band:</b> 2.4GHz Band <b>Fragmentation Threshold:</b> <input type="text" value="2346"/> (256..2346) <b>RTS Threshold:</b> <input type="text" value="2347"/> (0..2347) <b>DTIM Interval:</b> <input type="text" value="1"/> (1..255) <b>Beacon Interval:</b> <input type="text" value="100"/> (20..1000) <b>Transmit Power:</b> <input type="button" value="100%"/>				
Inbound Filter	<b>GUEST WIRELESS SETTINGS</b>				
Wireless Filter	<b>Enable Wireless Guest Network:</b> <input type="checkbox"/> <b>Wireless Network Name (SSID):</b> <input type="text" value="ath1_Guest1"/> <b>Visibility Status:</b> <input checked="" type="radio"/> Visible <input type="radio"/> Invisible <b>AP Isolation:</b> <input type="button" value="Off"/>				
DNS Setup					
Firewall & DMZ					
Advanced Internet					
Advanced Wireless					
Advanced LAN					
SNMP Setup					
Remote Management					
Routing Setup					
TR-069 Client					
Wi-Fi Protected Setup					
Power Management					

## GUEST WIRELESS SETTINGS (PARAMÈTRES DU RÉSEAU SANS FIL INVITÉ)

Veillez cocher la case **Enable Wireless Guest Network** (Activer le réseau invité sans fil)

Saisissez le SSID dans le champ **Wireless Network Name** (Nom du réseau sans fil)

Veillez choisir entre **Visible** ou **Invisible** pour le **Visibility Status** (État de visibilité)

Veillez sélectionner **Off** ou **On** (Arrêt ou Marche) pour l'option AP Isolation (isolement du point d'accès).

# PARAMÈTRES AVANCÉS DU RÉSEAU LOCAL

Ces options sont destinées aux utilisateurs qui souhaitent modifier les paramètres du réseau local. D-Link recommande toutefois de ne pas modifier ces paramètres et de laisser les valeurs par défaut. Les modifier pourrait avoir des conséquences négatives sur le comportement de votre réseau.

## UPNP

Veillez cocher la case **Enable UPnP** (activer l'UPnP) si vous voulez bénéficier du service Universal Plug and Play (UPnP) qui permet aux périphériques réseau de prendre en charge la fonctionnalité Plug & Play poste à poste.

## BLOCK ICMP PING (BLOQUER UN PING ICMP)

Cochez la case **Enable WAN Ping Respond** (Activer la réponse aux requêtes ping du réseau étendu) si vous voulez activer cette fonction.

Veillez sélectionner **Allow All** (Tout autoriser) ou **Deny All** (Tout refuser) pour le **WAN Ping Inbound Filter** (Filtre entrant de commande ping pour le réseau étendu). Vous pouvez également saisir une chaîne dans le champ **Details** (Détails) pour décrire l'action.

## MULTICAST STREAMS (FLUX DE DONNEES EN MULTIDIFFUSION)

Veillez cocher la case **Enable Multicast Streams (IGMP)** [Activer les flux de données en multidiffusion (IGMP)] pour permettre aux flux IGMP de traverser le DSL-2740B.

The screenshot displays the 'ADVANCED LAN' configuration page for the DSL-2740B router. The left sidebar lists various configuration categories, with 'Advanced LAN' selected. The main content area is divided into three sections:

- UPNP:** A warning message states that these options are for users who wish to change LAN settings, which may affect network behavior. Below this, the 'Enable UPnP' checkbox is checked.
- BLOCK ICMP PING:** A warning message explains that enabling this feature allows the router to respond to ping requests from the Internet. The 'Enable WAN Ping Respond' checkbox is unchecked. The 'WAN Ping Inbound Filter' is set to 'Allow All' via a dropdown menu. A 'Details' text input field is present below.
- MULTICAST STREAMS:** The 'Enable Multicast Streams (IGMP)' checkbox is unchecked.

At the bottom of the configuration area, there are 'Apply Settings' and 'Cancel' buttons. On the right side, a 'Helpful Hints...' section provides additional information about UPnP and Multicast Streams, including a 'More...' link.

# CONFIGURATION DU PROTOCOLE SNMP

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) permet à une application de gestion d'obtenir des statistiques et divers états de l'agent SNMP de ce périphérique.

Sélectionnez les valeurs souhaitées, puis cliquez sur "Apply" (Appliquer) pour configurer les options SNMP.

## SNMP - CONFIGURATION

Veillez activer le **SNMP Agent** (Agent SNMP)

Veillez saisir les **Read Community** (Communauté en lecture), **Set Community** (Communauté définie) qui correspondent à la demande du protocole SNMP.

Veillez saisir les **System Name** (Nom du système), **System Location** (Emplacement du système) et **System Contact** (Contact du système) pour décrire les informations relatives au DSL-2740B.

Veillez saisir l'IP d'alerte dans le champ **Trap Manager IP** (IP du gestionnaire d'alerte)

Veillez cliquer sur le bouton **Apply** (Appliquer) pour enregistrer les configurations.

DSL-2740B	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Port Forwarding	<b>SNMP</b>				Helpful Hints... Provides a means to monitor status and performance as well as set configuration parameters. <a href="#">More...</a>
Application Rules	Simple Network Management Protocol (SNMP) allows a management application to retrieve statistics and status from the SNMP agent in this device.				
QoS Setup	Select the desired values and click "Apply" to configure the SNMP options.				
Outbound Filter	<b>SNMP -- CONFIGURATION</b>				
Inbound Filter	Enable SNMP Agent : <input type="checkbox"/> Read Community : <input type="text" value="public"/> Set Community : <input type="text" value="private"/> System Name : <input type="text" value="DSL2740B"/> System Location : <input type="text" value="unknown"/> System Contact : <input type="text" value="unknown"/> Trap Manager IP : <input type="text" value="0.0.0.0"/>				
Wireless Filter	<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>				
DNS Setup					
Firewall & DMZ					
Advanced Internet					
Advanced Wireless					
Advanced LAN					
SNMP Setup					
Remote Management					
Routing Setup					
TR-069 Client					
Wi-Fi Protected Setup					
Power Management					
Logout					
Internet Offline					

# GESTION À DISTANCE

Cette section vous permet d'activer ou de désactiver l'accès distant au routeur depuis Internet. La gestion avancée des accès vous permet de configurer les accès via des services précis. La plupart des utilisateurs n'ont pas besoin de modifier ces paramètres.

## REMOTE MANAGEMENT SETTINGS (PARAMÈTRES DE GESTION À DISTANCE)

Veuillez cocher la case **ENABLE Remote Management** (Activer la gestion à distance)

Veuillez saisir le numéro du port par lequel vous voulez remplacer le port original.

Veuillez sélectionner **Allow All** (Tout autoriser) ou **Deny All** (Tout refuser) pour le **Remote Admin Inbound Filter** (Filtre entrant d'administration à distance).

Veuillez saisir une chaîne pour décrire l'action dans le champ **Details** (Détails).

DSL-2740B	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Port Forwarding	<b>REMOTE MANAGEMENT</b>				<a href="#">Helpful Hints...</a>  Remote Management by default should be disabled. However if you wish to login and manage your Router from another Internet device than you can enable the router to accept such commands from the Internet port. This option may be useful if your network administrator is not onsite or Technical Support request such access.  <a href="#">More...</a>
Application Rules	This section allows you to enable/disable remote access to the router from the Internet. Advanced access control allows you to configure access via specific services. Most users will not need to change any of these settings.				
QoS Setup	<b>REMOTE MANAGEMENT SETTINGS</b>				
Outbound Filter	Enable Remote Management: <input type="checkbox"/>				
Inbound Filter	Remote Admin Port: <input type="text"/>				
Wireless Filter	Remote Admin Inbound Filter: <span>Allow All</span>				
DNS Setup	Details: <input type="text"/>				
Firewall & DMZ					
Advanced Internet					
Advanced Wireless					

## REMOTE ACCESS CONTROL (CONTRÔLE D'ACCÈS À DISTANCE)

Veillez sélectionner le **Service** à activer dans la colonne **LAN** (Réseau local) ou **WAN** (Réseau étendu).

Veillez cliquer sur le bouton **Apply Settings** (Appliquer les paramètres) pour enregistrer la configuration.

REMOTE ACCESS CONTROL		
Service	LAN	WAN
FTP	<input type="checkbox"/> Enabled	<input type="checkbox"/> Enabled
HTTP	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled	<input type="checkbox"/> Enabled
ICMP	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled	<input type="checkbox"/> Enabled
SNMP	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled	<input type="checkbox"/> Enabled
SSH	<input type="checkbox"/> Enabled	<input type="checkbox"/> Enabled
TELNET	<input type="checkbox"/> Enabled	<input type="checkbox"/> Enabled
TFTP	<input type="checkbox"/> Enabled	<input type="checkbox"/> Enabled



# CONFIGURATION DU ROUTAGE

Saisissez l'adresse du réseau cible, le masque de sous-réseau, la passerelle ET/OU l'interface de réseau étendu disponible, puis cliquez sur "Apply" (Appliquer) pour ajouter l'entrée au tableau de routage.

**A maximum 32 entries can be configured** (Vous pouvez configurer un maximum de 32 entrées) Vous pouvez configurer le RIP (Routing Information Protocol = Protocole d'information de routage). Pour activer le protocole RIP du périphérique, sélectionnez le bouton radio Enable Global RIP Mode (Activer le mode RIP global) Pour configurer une interface individuelle, sélectionnez la version et le fonctionnement désirés du RIP, puis cochez la case 'Enabled' (Activée) pour l'interface. Cliquez sur le bouton 'Apply' (Appliquer) pour enregistrer la configuration, et pour démarrer ou arrêter le RIP selon le mode RIP global choisi.

## ROUTING -- STATIC ROUTE

Veuillez cliquer sur le bouton **Add** (Ajouter) ou **Edit** (Modifier) pour définir une règle de routage statique dans la liste.

Veuillez saisir la **Destination Network Address** (l'adresse du réseau cible) et le **Subnet Mask** (Masque de sous-réseau).

Veuillez saisir la **Gateway IP** (l'adresse IP de la passerelle) ou l'**interface** qui sera l'interface de routage.

Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer) pour enregistrer la configuration.

## ROUTING -- RIP CONFIGURATION (ROUTAGE - CONFIGURATION RIP)

Veuillez choisir la **Version** et le **Operation** (Fonctionnement), and choisissez ensuite de cocher la case **Enabled** (Activé) ou pas.

The screenshot shows the 'ROUTING -- STATIC ROUTE' configuration page. It features a table with the following data:

Destination	Subnet Mask	Gateway	Interface
<input type="checkbox"/>	192.168.2.0	255.255.255.0	192.168.1.254

Below the table are buttons for 'Add', 'Edit', and 'Delete'. The 'ROUTING -- RIP CONFIGURATION' section shows a table with the following data:

Interface	VPI/VCI	Version	Operation	Enabled
ipoa0	0/33	2	Passive	<input type="checkbox"/>

Buttons for 'Apply' and 'Cancel' are located at the bottom of the RIP configuration section.

# TR-069

Le protocole de gestion de réseau étendu **TR-069** permet à un serveur de configuration automatique (ACS) d'effectuer une configuration automatique du périphérique, de lui fournir des informations ou d'en collecter.

Pour accéder à la fenêtre de configuration **TR-069**, cliquez sur le bouton **TR-069** sous l'onglet ADVANCED (Avancé).

## TR-069

Le TR-069 est un protocole de gestion de réseau étendu qui permet à votre FAI d'effectuer à distance le contrôle, la configuration et la mise à jour du microprogramme de votre routeur.

**Informér:** Choisissez d'activer ou de désactiver la fonction du client TR-069.

**Inform Interval (Intervalle d'information) :** L'intervalle en secondes entre deux messages **Inform** (Informér).

**ACS URL (URL de l'ACS) :** Saisissez l'URL de l'ACS de votre FAI

**ACS User Name (Nom d'utilisateur de l'ACS) :** Saisissez le nom d'utilisateur d'authentification.

**ACS Password (Mot de passe de l'ACS) :** Saisissez le mot de passe d'authentification

**Connection Request User Name (Nom d'utilisateur associé à la demande de connexion) :** Saisissez le nom d'utilisateur d'authentification pour la connexion de l'ACS

**Connection Request Password (Mot de passe associé à la demande de connexion) :** Saisissez le mot de passe d'authentification pour la connexion de l'ACS

The screenshot shows the configuration interface for the DSL-2740B router. The 'ADVANCED' tab is selected. The 'TR-069 CLIENT' section is highlighted in orange. Below it, the 'TR-069 CLIENT -- CONFIGURATION' section contains the following fields:

- Enable Inform:
- Inform Interval: 300
- ACS URL: [Empty field]
- ACS User Name: admin
- ACS Password: [Masked with dots]
- Connection Request User Name: admin
- Connection Request Password: [Masked with dots]

Buttons for 'Apply' and 'Cancel' are located at the bottom of the configuration area. On the right side, there is a 'Helpful Hints...' section with text: 'Provides a means to monitor status and performance as well as set configuration parameters from WAN side.' and a 'More...' link.

# WIFI PROTECTED SETUP (WPS)

La fonction WPS sert à ajouter facilement des périphériques à un réseau utilisant un PIN ou bouton-poussoir.

Les périphériques doivent prendre en charge le WPS afin de pouvoir être configurés par cette méthode.

## WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Veillez cocher la case **Enable** (Activer) ou **Lock Wireless Security Settings** (Verrouiller les paramètres de sécurité sans fil)

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton **Set to Configured** (Régler sur l'état configuré)

## PIN SETTINGS (Paramètres du PIN)

Vous pouvez cliquer sur le bouton **Reset PIN to Default** (Réinitialiser le PIN par défaut) ou sur le bouton **Generate New PIN** (Générer un nouveau PIN) pour afficher le PIN dans le champ **Current PIN** (Code PIN actuel).

## ADD WIRELESS STATION (AJOUTER UNE STATION SANS FIL)

Cliquez sur le bouton **Add Wireless Device with WPS** (Ajouter un périphérique sans fil avec WPS) pour démarrer le réglage WPS.

The screenshot shows the configuration interface for the DSL-2740B router. The left sidebar lists various settings categories, with 'Wi-Fi Protected Setup' selected. The main content area is divided into three sections:

- WI-FI PROTECTED SETUP:** This section explains that WPS is used to easily add devices to a network using a PIN or button press. It includes a checkbox for 'Enable' (checked) and 'Lock Wireless Security Settings' (unchecked). Below these is a 'WPS Configuration State' indicator showing 'Unconfigured' and a 'Set to Configured' button.
- PIN SETTINGS:** This section displays the 'Current PIN' as 14992315. It includes buttons for 'Reset PIN to Default' and 'Generate New PIN'.
- ADD WIRELESS STATION:** This section features a button labeled 'Add Wireless Device with WPS'.

At the bottom of the main content area, there are 'Apply' and 'Cancel' buttons. On the right side, there is a 'Helpful Hints...' section with text explaining that WPS is only available for devices that support it and that the 'Admin' account can change security settings. A 'More...' link is also present.

# GESTION DE L'ALIMENTATION

Cette fonction vous permet de contrôler des modules matériel pour évaluer la consommation d'énergie. Utilisez les boutons de contrôle pour choisir l'option désirée, cliquez sur Apply (Appliquer) et vérifiez l'état affiché.

## MIPS CPU CLOCK (HORLOGE DE PROCESSEUR MIPS)

Vous pouvez choisir **Auto**, **1/8 of full speed ASYNC** (1/8 de la pleine vitesse asynchrone), **1/4 of full speed ASYNC** (1/4 de la pleine vitesse asynchrone), **1/2 of full speed ASYNC**, (1/2 de la pleine vitesse asynchrone) **Full speed ASYNC**, (Pleine vitesse asynchrone) **Full speed SYNC** (Pleine vitesse synchrone) et la réponse s'affichera dans le champ **Status** (État).

## WAIT INSTRUCTION WHEN IDLE (ATTENDRE UNE INSTRUCTION EN CAS D'INACTIVITE)

Veillez **Enable** (Activer) cette fonction si nécessaire.

## DRAM SELF REFRESH (ACTUALISATION AUTOMATIQUE DE LA DRAM)

Veillez **Enable** (Activer) cette fonction si nécessaire.

Veillez cliquer sur le bouton **Apply** (Appliquer) pour enregistrer les paramètres.

The screenshot shows the DSL-2740B web interface with the following configuration details:

- POWER MANAGEMENT**: This page allows control of Hardware modules to evaluate power consumption. Use the control buttons to select the desired option, click Apply and check the status response.
- MIPS CPU CLOCK**:
  - Radio buttons:  Auto,  1/8 of full speed ASYNC,  1/4 of full speed ASYNC,  1/2 of full speed ASYNC,  Full speed ASYNC,  Full speed SYNC
  - Status: Auto
- WAIT INSTRUCTION WHEN IDLE**:
  - Enable
  - Status: Enabled
- DRAM SELF REFRESH**:
  - Enable
  - Status: Enabled

An **Apply** button is located at the bottom right of the configuration area.

# MAINTENANCE

Cliquez sur l'onglet **MAINTENANCE** pour faire apparaître les boutons de la fenêtre correspondant aux diverses fonctions situées dans ce répertoire.

## MOT DE PASSE

Le mot de passe par défaut du routeur est « admin ». En vue de sécuriser votre réseau, il est vivement conseillé de choisir un nouveau mot de passe.

### SET PASSWORD (OPTIONAL) [DEFINIR UN MOT DE PASSE (FACULTATIF)]

Veillez compléter les champs **Current Password**, **New Password**, **Confirm Password** (Mot de passe actuel, nouveau mot de passe, confirmer le mot de passe) et **Idle Time Out** (Délai d'attente d'inactivité).

Veillez cliquer sur le bouton Apply Settings (Appliquer les paramètres) pour enregistrer les paramètres.

### GRAPHIC LOG-IN AUTHENTICATION (CAPTCHA) [AUTHENTIFICATION DE CONNEXION GRAPHIQUE (CAPTCHA)]

Pour améliorer la sécurité de connexion de votre routeur, vous pouvez activer la fonction CAPTCHA.

Veillez cliquer sur le bouton Apply Settings (Appliquer les paramètres) pour enregistrer la configuration.

The screenshot shows the router's web interface with the following elements:

- Navigation Tabs:** SETUP, ADVANCED, MAINTENANCE (selected), STATUS, HELP.
- Left Sidebar:** DSL-2740B // Password, Save/Restore Settings, Firmware Update, Diagnostics, System Log, Schedules, Logout, Internet Online, English, Reboot.
- Main Content Area:**
  - PASSWORD:** The factory default password of this router is 'admin'. To help secure your network, D-Link recommends that you should choose a new password.
  - SET PASSWORD (OPTIONAL):** To change the router password, please type in the current password, then the new password twice.
    - Current Password:
    - New Password:
    - Confirm Password:
    - Idle Time Out:
  - GRAPHIC LOG-IN AUTHENTICATION (CAPTCHA):** To enhance your router login security, you can enable CAPTCHA.
    - Enable CAPTCHA:
- Right Sidebar (Helpful Hints...):** This page allows you to modify your router password needed to access the Web management interface. For security reasons, it is recommended that you change your device password from the factory default. Please make sure to choose a password you can remember or write it down and keep in a safe and separate location for future reference. If you forget your device password, the only solution is to reset your router to factory default settings and you will lose all your device configuration settings.

# ENREGISTRER/RESTAURER LES PARAMÈTRES

Après avoir configuré le routeur, vous pouvez enregistrer les paramètres dans un fichier de configuration sur votre disque dur. Vous pouvez aussi charger des paramètres de configuration ou restaurer les paramètres de défaut.

## SAVE/RESTORE CONFIGURATION (ENREGISTRER/RESTAURER LA CONFIGURATION)

À côté de **Save Settings to Local Hard Drive** (Enregistrer les paramètres sur le disque dur local), cliquez sur **Save** (Enregistrer).

Veuillez cliquer sur le bouton **Browse** (Parcourir) pour choisir le fichier de configuration et cliquez ensuite sur le bouton **Update Settings** (Mettre à jour les paramètres) pour le charger.

Si nécessaire, cliquez sur le bouton **Restore Device** (Restaurer le périphérique) pour restaurer les paramètres d'usine.

The screenshot shows the web interface for a DSL-2740B router. The top navigation bar includes tabs for SETUP, ADVANCED, MAINTENANCE, and STATUS. The left sidebar contains a menu with items: Password, Save/Restore Settings, Firmware Update, Diagnostics, System Log, Schedules, Logout, Internet Online, English (language selector), and Reboot. The main content area is titled 'SAVE/RESTORE SETTINGS' and contains the following text: 'Once the router is configured you can save the configuration settings to a configuration file on your hard drive. You also have the option to load configuration settings, or restore the factory default settings.' Below this, there is a section titled 'SAVE/RESTORE CONFIGURATION' with three main options: 'Save Settings to Local Hard Drive' with a 'Save' button; 'Load Settings From Local Hard Drive' with a text input field, a 'Browse...' button, and an 'Update Settings' button; and 'Restore To Factory Default Settings' with a 'Restore Device' button.

# MISE À JOUR DU MICROPROGRAMME

Utilisez la fenêtre **MISE À JOUR DU MICROPROGRAMME** pour charger le dernier microprogramme du périphérique. Notez que les paramètres de configuration du périphérique risquent d'être réinitialisés. Vous devez donc veiller à les enregistrer au préalable dans la fenêtre **SAVE/RESTORE SETTINGS** (Enregistrer/restaurer les paramètres) présentée ci-dessus.

Pour accéder à la fenêtre de configuration de la **MISE À JOUR DU MICROPROGRAMME**, cliquez sur le bouton **Firmware Update** (Mise à jour du microprogramme) sous l'onglet **MAINTENANCE**.

## FIRMWARE INFORMATION (INFORMATIONS SUR LE MICROPROGRAMME)

Les informations affichées sont : **Board ID** (ID Circuit), **Software Version** (Version du logiciel), **Bootloader(CFE) Version** (Version du Bootloader (CFE)) **Wireless Driver Version** (Version du pilote sans fil)

## FIRMWARE UPGRADE (MISE À JOUR DU MICROPROGRAMME)

Pour mettre à jour le microprogramme, cliquez sur le bouton **Parcourir...** pour rechercher le fichier puis cliquez sur le bouton **Télécharger** pour commencer à copier le fichier. Le routeur charge le fichier et redémarre automatiquement.

The screenshot shows the router's web interface with the following elements:

- Header:** DSL-2740B // SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS
- Left Sidebar:** Password, Save/Restore Settings, Firmware Update, Diagnostics, System Log, Schedules, Logout, Internet Online, English (dropdown), Reboot.
- Main Content Area:**
  - FIRMWARE UPDATE:** Note: Please do not update the firmware on this router unless instructed to do so by D-Link technical support or your ISP.
  - FIRMWARE INFORMATION:**
    - Board ID: AW4339U
    - Software Version: EU\_1.00
    - Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-106.5
    - Wireless Driver Version: CR-LSDK-1.4.0.112
  - FIRMWARE UPGRADE:**
    - Note: Some firmware upgrades reset the configuration options to factory defaults. Before performing an upgrade, be sure to save the current configuration from the Maintenance -> Save/Restore Settings screen.
    - To upgrade the firmware, your PC must have a wired connection to the router. Enter the name of the firmware upgrade file, and click on the Upload button.
    - Upload:  Browse...
    - Upload

# DIAGNOSTIC

Votre routeur est capable de tester votre connexion DSL. Les tests individuels sont répertoriés ci-après. Si un test indique une panne, cliquez sur "Re-Run Diagnostics Tests" (Exécuter à nouveau les tests de diagnostic) en bas de cette page pour vous assurer que l'état est bien celui-ci. Si le test continue à échouer, cliquez sur "Help" (Aide) et suivez les procédures de résolution des problèmes.

## SYSTEM CHECK (CONTRÔLE DU SYSTÈME)

Il y a les tests suivants : **Test your eth0/eth1/eth2/eth3 Connection** (Testez vos connexions eth0/eth1/eth2/eth3), **Test your Wireless Connection** (Testez votre connexion sans fil) et **Test ADSL Synchronization** (Tester la synchronisation ADSL) et ils afficheront **PASS**(SUCCÈS) ou **FAIL** (ÉCHEC)

## INTERNET CONNECTIVITY CHECK (VÉRIFICATION DE LA CONNECTIVITÉ INTERNET)

Il y a les tests suivants : **Ping ISP Default Gateway/ Primary DNS server** (Commande ping vers la passerelle par défaut du FAI/vers le serveur DNS principal) et ils afficheront **PASS** (SUCCÈS) ou **FAIL** (ÉCHEC)

Veuillez cliquer sur le bouton **Test** (Tester) pour diagnostiquer les tests ci-dessus.

The screenshot shows the router's diagnostic interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Password, Save/Restore Settings, Firmware Update, Diagnostics (highlighted), System Log, Schedules, and Logout. Below the menu is an 'Internet Online' status indicator and a language dropdown set to 'English', along with a 'Reboot' button.

The main content area is titled 'DIAGNOSTICS' and includes the following text: "Your router is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click 'Return Diagnostics Tests' at the bottom of this page to make sure fail status is consistent. If the test continues to fail, click 'Help' and follow the troubleshooting procedures."

The 'SYSTEM CHECK' section displays the following test results:

Test Name	Status	Action
Test your eth0 Connection:	FAIL	<a href="#">Help</a>
Test your eth1 Connection:	PASS	<a href="#">Help</a>
Test your eth2 Connection:	FAIL	<a href="#">Help</a>
Test your eth3 Connection:	FAIL	<a href="#">Help</a>
Test your Wireless Connection:	PASS	<a href="#">Help</a>
Test ADSL Synchronization:	PASS	<a href="#">Help</a>

The 'INTERNET CONNECTIVITY CHECK' section displays the following test results:

Test Name	Status
Ping ISP Default Gateway:	FAIL
Ping Primary DNS server:	FAIL

At the bottom of the diagnostic page, there is a 'Test' button.



# JOURNAL SYSTÈME

Le journal système vous permet de configurer la journalisation locale, distante et des courriers électroniques, et d'afficher les journaux que vous avez créés.

## REMOTE LOG SETTING (CONFIGURATION DU JOURNAL DISTANT)

<b>Log Level (Niveau du journal) :</b>	Tous les événements supérieurs ou égaux au niveau sélectionné sont consignés.
<b>Display Level (Niveau d'affichage) :</b>	Tous les événements consignés supérieurs ou égaux au niveau sélectionné s'affichent.
<b>Mode :</b>	Mode d'affichage du journal système. Local : Affichage sur l'hôte local uniquement. Distant : Envoi du fichier journal au serveur de journal système distant uniquement
<b>Server IP Address (Adresse IP du serveur) :</b>	Adresse IP du serveur de journal système distant
<b>Server UDP Port (Port UDP du serveur) :</b>	Numéro de port UDP du serveur de journal système distant

The screenshot shows the web interface for the DSL-2740B router. The top navigation bar includes 'SETUP', 'ADVANCED', 'MAINTENANCE', and 'STATUS'. The left sidebar contains various settings like Password, Save/Restore Settings, Firmware Update, Diagnostics, System Log, Schedules, and Logout. The main content area is titled 'SYSTEM LOG' and contains the following configuration options:

- Log Enable:**
- Log Level:** Debugging (dropdown menu)
- Display Level:** Error (dropdown menu)
- Mode:** Local (dropdown menu)
- Server IP Address:**
- Server UDP Port:**

Below these settings is the 'ENABLE EMAIL NOTIFICATION' section with the option 'Enable EMAIL Notification:

## ENABLE EMAIL NOTIFICATION (ACTIVER LA NOTIFICATION PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE)

Veuillez activer. S'il y a un journal, le système enverra un courrier à l'adresse de courrier vous avez défini.

## EMAIL SETTINGS (PARAMÈTRES DES COURRIERS ÉLECTRONIQUES)

Veillez remplir les champs **From MAIL Address**, (Adresse de courrier de l'expéditeur) **To MAIL Address** (Adresse de courrier du destinataire) et **SMTP Server Address** (Adresse du serveur SMTP).

Veillez cocher la case **Enable Authentication** (Activer l'authentification) et saisissez les champs **Account Name** (Nom du compte), **Account Password** (Mot de passe du compte) et **Verify Password** (Vérifier le mot de passe).

## EMAIL LOG WHEN FULL (ENVOYER UN COURRIER ÉLECTRONIQUE QUAND LE JOURNAL EST REMPLI)

Veillez cocher la case **On Log Full** (Quand le journal est rempli). Quand le journal est rempli, le système enverra un courrier à l'adresse de courrier que vous avez défini.

## VIEW SYSTEM LOG (AFFICHER LE JOURNAL SYSTEME)

Le système affichera les journaux de la liste par **Date/Time** (Date/Heure), **Facility** (Facilité), **Severity** (Sévérité) et **Message**.

Veillez cliquer sur le bouton **Apply Settings** (Appliquer les paramètres) pour enregistrer la configuration.

The screenshot displays a configuration interface with three main sections:

- EMAIL SETTINGS:** Contains input fields for 'From MAIL Address', 'To MAIL Address', 'SMTP Server Address', 'Account Name', 'Account Password', and 'Verify Password'. There is also a checkbox for 'Enable Authentication'.
- EMAIL LOG WHEN FULL:** Contains a checkbox for 'On Log Full'.
- VIEW SYSTEM LOG:** Features a table with columns for 'Date/Time', 'Facility', 'Severity', and 'Message'. The table area is currently empty.

At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Apply Settings' and 'Cancel'.

# CALENDRIER

Le calendrier vous permet de créer des règles de planification appliquées à votre pare-feu.

16 entrées maximum

## SCHEDULE RULE (RÈGLE DE CALENDRIER)

Veillez cliquer sur le bouton **Add** (Ajouter) ou **Edit** (Modifier) pour configurer la règle de calendrier.

## ADD SCHEDULE RULE (AJOUTER UNE RÈGLE DE CALENDRIER)

Veillez saisir le **Name** (Nom)

Veillez choisir parmi **all week**(toute la semaine) ou **Sun** (Dim), **Mon** (Lun), **Tue** (Mar), **Wed** (Mer), **Thu** (Jeu), **Fri** (Ven) ou **Sat** (Sam).

Veillez définir la **Start Time** (l'heure de début) et la **End Time** (l'heure de fin).

Veillez cliquer sur le bouton **Apply** (Appliquer) pour enregistrer la configuration.

The screenshot displays the configuration interface for the DSL-2740B. The top navigation bar includes tabs for SETUP, ADVANCED, MAINTENANCE, and STATUS. The left sidebar contains menu items: Password, Save/Restore Settings, Firmware Update, Diagnostics, System Log, Schedules, and Logout. The main content area is titled 'SCHEDULE' and contains the following sections:

- SCHEDULE**: A header section with an orange background, containing the text: "Schedule allows you to create scheduling rules to be applied for your firewall." and "Maximum of 16 entries".
- SCHEDULE RULE**: A table with columns: Rule Name, Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Start, Stop. Below the table are buttons for Add, Edit, and Delete.
- ADD SCHEDULE RULE**: A form with the following fields:
  - Name: [Text Input]
  - Day(s):  All Week  Select Day(s)
  - Day selection:  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat
  - All Day - 24 hrs:
  - Start Time: [Hour] : [Minute] (hour:minute, 24 hour time)
  - End Time: [Hour] : [Minute] (hour:minute, 24 hour time)

At the bottom of the 'ADD SCHEDULE RULE' section are buttons for Apply and Cancel.

# ÉTAT

Cliquez sur l'onglet **STATUS** (État) pour faire apparaître les boutons de la fenêtre correspondant aux diverses fonctions situées dans ce répertoire. La fenêtre **DEVICE STATUS** (État du périphérique) est le premier élément du répertoire **STATUS** (État). Utilisez ces fenêtres pour afficher les informations sur le système et surveiller les performances.

## INFORMATIONS SUR LE PÉRIPHÉRIQUE

La page **Device Info** (Informations sur le périphérique) affiche une vue d'ensemble résumée de l'état de votre routeur, y compris : la version du logiciel du périphérique et le résumé de votre configuration Internet (à la fois état sans fil et Ethernet).

Pour accéder à la fenêtre de configuration **DEVICE STATUS LOG** (Journal de l'état du périphérique), cliquez sur le bouton **Device Info** (Informations sur le périphérique) dans le répertoire **STATUS** (État).

### GÉNÉRAL

Cette fenêtre affiche l'**heure actuelle du système**, la **version du microprogramme** et la **Released Date** (Date de sortie).

DSL-2740B	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Device Info	<b>DEVICE STATUS</b>				Helpful Hints... This page shows a summary overview of your router status, including device software version, Internet configuration as well as wireless and Ethernet status. <a href="#">More...</a>
Connected Clients	The Device Status page allows you to check the status of your Internet connection, Wireless LAN and LAN.				
Statistics	<b>GENERAL</b>				
Routing Info	Time: Friday, January 2, 1970 07:07:14 AM				
Logout	Software Version: EU_1.00				
Internet Online	Release Date: July 19, 2010				

## Section 3 - Configuration

### INTERNET INFO (INFORMATIONS SUR INTERNET)

Cette fenêtre affiche les informations sur le réseau étendu, y compris l'adresse IP, le masque, la passerelle par défaut et le serveur DNS principal/secondaire.

#### INTERNET INFO

Internet Connection:

Internet Connection Status:	<b>CONNECTED</b>
Internet Connection Up Time :	0 days 0 hours 22 minutes 20 seconds
Default Gateway:	10.0.0.1
Preferred DNS Server:	168.95.1.1
Alternate DNS Server:	168.95.1.1
Downstream Line Rate (Kbps):	7680
Upstream Line Rate (Kbps):	800

VPI/VCI	Service Name	Protocol	IGMP	QoS	Status	IP Address
0/38	pppoe_0_38_1	PPPoE	Disable	Disable	Enable	10.0.0.110

### RÉSEAU LOCAL SANS FIL


Cette fenêtre présente les informations du réseau sans fil.

#### WIRELESS LAN

Wireless Radio : ON  
MAC Address : 00:1A:2B:27:40:01  
Network NAME(SSID) : D-Link DSL-2740B  
Channel : 1  
Security Type : None

**LOCAL NETWORK INFO (INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU LOCAL)**

Cette fenêtre présente les informations du réseau local, notamment l'adresse MAC et IP, le masque et le serveur DHCP.



The image shows a window titled "LAN" with a dark header. Below the header, the following network information is displayed:

- MAC Address : 00:1a:2b:27:40:00
- IP Address: 192.168.1.1
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- DHCP Server : ON

# CLIENTS CONNECTÉS

Cette fonction affiche tous les ordinateurs ou PC connectés au réseau local ou au réseau sans fil.

## CONNECTED WIRELESS CLIENTS (CLIENTS SANS FIL CONNECTÉS)

Cette fenêtre affiche les postes sans fil authentifiés ainsi que leur état.

## CONNECTED LAN CLIENTS (CLIENTS DU RÉSEAU LOCAL CONNECTÉS)

Cette fenêtre affiche toutes les entités qui se connectent à l'interface du réseau local avec succès.

Vous pouvez sélectionner les entités à bloquer et cliquer sur le bouton **Block** (Bloquer)

## BLOCKED MAC ADDRESS (ADRESSES MAC BLOQUÉES)

Cliquez sur le bouton Unblock (Débloquer) pour débloquer les entités bloquées.

The screenshot shows the web interface for a DSL-2740B router. The top navigation bar includes 'DSL-2740B', 'SETUP', 'ADVANCED', 'MAINTENANCE', and 'STATUS'. The left sidebar contains 'Device Info', 'Connected Clients', 'Statistics', 'Routing Info', and 'Logout'. The main content area is titled 'CONNECTED CLIENTS' and contains the following sections:

- CONNECTED WIRELESS CLIENTS**: A table with columns: BSSID, Associated, Authorized, SSID.
- CONNECTED LAN CLIENTS**: A table with columns: Host Name, MAC Address, IP Address, Expires In, Block.
 

Host Name	MAC Address	IP Address	Expires In	Block
RQ-JACKY-N	00:22:64:55:f3:7a	192.168.1.2	22 hours, 26 minutes, 34 seconds	<input type="checkbox"/>
rdqa-9e9c-4d6e2d	00:03:7f:be:ef:fb	192.168.1.3	15 minutes, 41 seconds	<input type="checkbox"/>
- BLOCKED MAC ADDRESS**: A table with columns: Host Name, MAC Address, Unblock.
 

Host Name	MAC Address	Unblock
		<input type="button" value="Unblock"/>

# STATISTIQUES

Ces informations reflètent l'état actuel de votre routeur.

## WAN STATISTICS (STATISTIQUES DU RÉSEAU ÉTENDU)

Cette fenêtre affiche l'état de tous les paquets **Received** (reçus) et **Transmitted** (transmis) par l'interface du réseau étendu.

## LAN STATISTICS (STATISTIQUES SUR LE RÉSEAU LOCAL)

Cette fenêtre affiche l'état de tous les paquets **Received** (reçus) et **Transmitted** (transmis) par l'interface du réseau local.

**DSL-2740B** // SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS

Device Info  
Connected Clients  
Statistics  
Routing Info  
Logout

Internet Offline  
English  
Reboot

**STATISTICS**  
This information reflects the current status of your router.

**WAN STATISTICS**

Interface	VPI/VCI	Protocol	Service	Received				Transmitted					
				Bytes	Pkts	Errs	Drops	Bytes	Pkts	Errs	Drops		

**LAN STATISTICS**

Interface	Received				Transmitted			
	Bytes	Pkts	Errs	Drops	Bytes	Pkts	Errs	Drops
eth0	0	0	0	0	0	0	0	0
eth1	69434	605	0	0	572645	660	0	0
eth2	0	0	0	0	0	0	0	0
eth3	0	0	0	0	0	0	0	0
ath0	0	0	0	0	14615	78	0	0



**ADSL STATISTICS (STATISTIQUES ADSL)**

Cette fenêtre affiche toutes les informations sur **l'état de la connexion ADSL**

ADSL STATISTICS				
Mode:	ADSL_2plus			
Traffic Type:	ATM			
Status:	Up			
Link Power State:	L0			
		Downstream	Upstream	
Line Coding(Trellis):	On	On		
SNR Margin (0.1 dB):	306	215		
Attenuation (0.1 dB):	5	6		
Output Power (0.1 dBm):	54	93		
Attainable Rate (Kbps):	28520	1331		
	Path 0		Path 1	
	Downstream	Upstream	Downstream	Upstream
Rate (Kbps):	9085	508	0	0
MSGc (# of bytes in overhead channel message):	91	28	0	0
B (# of bytes in Mux Data Frame):	18	30	0	0
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame):	1	1	0	0
T (Mux Data Frames over sync bytes):	10	1	0	0
R (# of check bytes in FEC Data Frame):	14	16	0	0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):	0.665	1.8894	0.0	0.0
L (# of bits in PMD Data Frame):	3966	199	0	0
D (interleaver depth):	224	8	0	0
Delay (msec):	3.72	3.77	0.0	0.0
INP (DMT symbol):	3.16	2.57	0.0	0.0

### Section 3 - Configuration

Vous pouvez cliquer sur le bouton **ADSL BER Test** (Test BER ADSL) pour tester la connexion ADSL.

Vous pouvez cliquer sur le bouton **Reset Statistics** (Réinitialiser les statistiques) pour remettre toutes les statistiques à zéro.

Super Frames:	40822	40825	0	0
Super Frame Errors:	0	0	0	0
RS Words:	39595973	1395577	0	0
RS Correctable Errors:	0	0	0	0
RS Uncorrectable Errors:	0	0	0	0
HEC Errors:	0	0	0	0
OCD Errors:	0	0	0	0
LCD Errors:	0	0	0	0
Total Cells:	14120759	786103	0	0
Data Cells:	5731	0	0	0
Bit Errors:	0	0	0	0
Total ES:	0	0		
Total SES:	0	0		
Total UAS:	19	19		

ADSL BER Test

Reset Statistics

# INFORMATIONS SUR LE ROUTAGE

Pour accéder à la fenêtre de configuration **ROUTING INFO** (Informations sur le routage), cliquez sur le bouton **ROUTING INFO** (Informations sur le routage) sous l'onglet **STATUS** (État).

Cette section affiche des informations sur le routage montrant notamment les adresses IP de la destination (cible), de la gateway (passerelle) et du subnet mask (masque de sous-réseau).

The screenshot displays the web interface for a DSL-2740B device. At the top, there are navigation tabs: SETUP, ADVANCED, MAINTENANCE, and STATUS. The STATUS tab is selected. On the left side, there is a sidebar menu with options: Device Info, Connected Clients, Statistics, Routing Info (which is highlighted), and Logout. Below the menu, there is an 'Internet Offline' indicator, a language dropdown menu set to 'English', and a 'Reboot' button. The main content area shows the 'ROUTING TABLE LIST' section, which is currently empty, with a header 'ROUTING -- STATIC ROUTE' and a table with columns for 'Destination', 'Subnet Mask', and 'Gateway'.

Destination	Subnet Mask	Gateway
-------------	-------------	---------

# Résolution des problèmes

Ce chapitre apporte des solutions aux problèmes pouvant survenir pendant l'installation et l'utilisation du DSL-2740B. Lisez les descriptions suivantes si vous avez des problèmes. (Les exemples suivants sont illustrés dans Windows® XP. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, les captures d'écran de votre ordinateur seront similaires aux exemples suivants).

## 1. Pourquoi n'ai-je pas accès à l'utilitaire de configuration Web ?

Lorsque vous saisissez l'adresse IP du routeur D-Link (192.168.1.1 par exemple), vous ne vous connectez pas à un site Web ou à Internet. L'utilitaire est intégré dans une puce ROM du périphérique lui-même.

Votre ordinateur doit se trouver sur le même sous-réseau IP pour se connecter à l'utilitaire Web.

- Vérifiez qu'une version actualisée de Java est activée sur le navigateur Web. Nous recommandons les versions suivantes :
  - Internet Explorer 6.0 ou une version supérieure
  - Firefox 1.5 ou une version supérieure
- Vérifiez la connectivité physique en contrôlant que le voyant reste allumé sur le périphérique. S'il ne l'est pas, essayez un autre câble ou connectez-vous à un autre port du périphérique, si possible. Si l'ordinateur est éteint, le voyant l'est peut-être également.
- Désactivez les logiciels de sécurité Internet exécutés sur l'ordinateur. Les pare-feux logiciels, comme Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall et le pare-feu Windows® XP peuvent bloquer l'accès aux pages de configuration. Vérifiez les fichiers d'aide joints à votre logiciel pare-feu pour de plus amples informations sur sa désactivation ou sa configuration.

Configurez vos paramètres Internet :

- Allez dans **Start > Settings > Control Panel** (Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration). Double-cliquez sur l'icône **Internet Options** (Options Internet). Dans l'onglet **Security** (Sécurité), cliquez sur le bouton pour rétablir toutes les zones au niveau par défaut.
- Cliquez sur l'onglet **Connection** (Connexions), puis définissez l'option de numérotation sur Never Dial a Connection (Ne jamais établir de connexion). Cliquez sur le bouton LAN Settings (Paramètres réseau). Veillez à ce que rien ne soit coché. Cliquez sur **OK**.
- Dans l'onglet **Advanced** (Avancés), cliquez sur le bouton pour rétablir les paramètres avancés. Cliquez trois fois sur le bouton **OK**.
- Fermez votre navigateur Web (s'il est ouvert), puis rouvrez-le.
- Accédez à la gestion Web. Ouvrez votre navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre routeur D-Link dans la barre d'adresse. Cette opération doit ouvrir la page de connexion de la gestion Web.

- Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à la configuration, débranchez l'alimentation du routeur pendant 10 secondes, puis rebranchez-la. Patientez environ 30 secondes, puis essayez d'accéder à la configuration. Si vous possédez plusieurs ordinateurs, essayez de vous connecter avec un autre ordinateur.

## **2. Que dois-je faire si j'oublie mon mot de passe ?**

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez réinitialiser votre routeur. Malheureusement, cette procédure réinitialise tous vos paramètres.

Pour réinitialiser le routeur, localisez le bouton de réinitialisation (orifice) à l'arrière de l'appareil. Lorsque le routeur est allumé, utilisez un trombone pour maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez-le pour que le routeur réalise la procédure de réinitialisation.

Patiencez environ 30 secondes avant d'accéder au routeur. L'adresse IP par défaut est 192.168.1.1. Pour vous connectez, saisissez le nom d'utilisateur (« admin ») et le mot de passe par défaut (« admin »), puis cliquez sur le bouton OK pour accéder au gestionnaire Web.

# Bases de la technologie sans fil

Les produits sans fil D-Link reposent sur des normes industrielles permettant de fournir une connectivité sans fil haut débit conviviale et compatible à votre domicile, au bureau ou sur des réseaux sans fil publics. Si vous respectez rigoureusement la norme IEEE, la famille de produits sans fil D-Link vous permet d'accéder en toute sécurité aux données que vous voulez, quand et où vous le voulez. Vous pouvez profiter de la liberté offerte par la mise en réseau sans fil.

Un réseau local sans fil est un réseau d'ordinateurs cellulaire qui transmet et reçoit des données par signaux radio plutôt que par des câbles. Les réseaux locaux sans fil sont de plus en plus utilisés à domicile comme dans le cadre professionnel, mais aussi dans les lieux publics, comme les aéroports, les cafés et les universités. Des moyens innovants d'utiliser la technologie de réseau local sans fil permettent aux gens de travailler et de communiquer plus efficacement. La mobilité accrue, mais aussi l'absence de câblage et d'autres infrastructures fixes se sont avérées bénéfiques pour de nombreux utilisateurs.

Les utilisateurs de la technologie sans fil utilisent les mêmes applications que celles d'un réseau câblé. Les cartes d'adaptateurs sans fil utilisées sur les ordinateurs portables et de bureau prennent en charge les mêmes protocoles que les cartes d'adaptateurs Ethernet.

Il est souvent souhaitable de relier des appareils en réseau mobiles à un réseau local Ethernet classique pour utiliser des serveurs, des imprimantes ou une connexion Internet fournie via le réseau local câblé. Un routeur sans fil est un périphérique qui sert à créer ce lien.

## **Définition de « sans fil ».**

La technologie sans fil, ou Wi-Fi, est un autre moyen de connecter votre ordinateur au réseau, sans utiliser de câble. Le Wi-Fi utilise la radiofréquence pour se connecter sans fil. Vous avez donc la liberté de connecter vos ordinateurs n'importe où dans votre foyer ou à votre travail.

## **Pourquoi la technologie sans fil D-Link ?**

D-Link est non seulement le leader mondial, mais aussi le concepteur, développeur et fabricant primé de produits de mise en réseau. D-Link offre les performances dont vous avez besoin, pour un prix raisonnable. D-Link propose tous les produits dont vous avez besoin pour construire votre réseau.

## **Comment la technologie sans fil fonctionne-t-elle ?**

La technologie sans fil fonctionne comme un téléphone sans fil, via des signaux radio qui transmettent des données d'un point A à un point B. La technologie sans fil présente toutefois des limites quant à l'accès au réseau. Vous devez vous trouver dans la zone de couverture du réseau sans fil pour pouvoir connecter votre ordinateur. Il existe deux types de réseaux sans fil : le réseau local sans fil (WLAN) et le réseau personnel sans fil (WPAN).

### **Réseau local sans fil (WLAN)**

Dans un réseau local sans fil, un périphérique appelé Point d'accès (PA) connecte vos ordinateurs au réseau. Ce point d'accès possède une petite antenne qui lui permet de transmettre et de recevoir des données via des signaux radio. Un point d'accès intérieur (tel que celui illustré) permet de transférer le signal jusqu'à 90 mètres. Avec un point d'accès extérieur, le signal peut atteindre jusqu'à 48 km pour alimenter certains lieux, tels que des unités de production, des sites industriels, des collèges et des lycées, des aéroports, des parcours de golf, et bien d'autres lieux extérieurs encore.

### **Réseau personnel sans fil (WPAN)**

Le Bluetooth est la technologie sans fil de référence dans l'industrie pour le réseau personnel sans fil. Les périphériques Bluetooth du réseau personnel sans fil fonctionnent sur une portée pouvant atteindre 9 mètres. La vitesse et la portée d'exploitation sans fil sont inférieures à celles du réseau local sans fil, mais en retour, elles utilisent moins de puissance. Cette technologie est donc idéale pour les périphériques personnels (par ex. téléphones mobiles, agendas électroniques, casques de téléphones, PC portables, haut-parleurs et autres dispositifs fonctionnant sur batterie).

### **Qui utilise la technologie sans fil ?**

Ces dernières années, la technologie sans fil est devenue si populaire que tout le monde l'utilise, à domicile comme au bureau ; D-Link offre une solution sans fil adaptée.

### **Accueil**

- Offre un accès haut débit à toutes les personnes du domicile
- Surf sur le Web, contrôle des courriers électroniques, messagerie instantanée, téléchargement de fichiers multimédia.
- Élimination des câbles dans toute la maison
- Simplicité d'utilisation

### **Petite entreprise et entreprise à domicile**

- Maîtrisez tout à domicile, comme vous le feriez au bureau
- Accès distant au réseau de votre bureau, depuis votre domicile
- Partage de la connexion Internet et de l'imprimante avec plusieurs ordinateurs
- Inutile de dédier de l'espace au bureau

### **Où la technologie sans fil est-elle utilisée ?**

La technologie sans fil s'étend partout, pas seulement au domicile ou au bureau. Les gens apprécient leur liberté de mouvement et ce phénomène prend une telle ampleur que de plus en plus de lieux publics proposent désormais un accès sans fil pour les attirer. La connexion sans fil dans des lieux publics est généralement appelée « points d'accès sans fil ».

En utilisant un adaptateur Cardbus de D-Link avec votre ordinateur portable, vous pouvez accéder au point d'accès pour vous connecter à Internet depuis des emplacements distants, dont : les aéroports, les hôtels, les cafés, les bibliothèques, les restaurants et les centres de congrès.

Le réseau sans fil est simple à configurer, mais si vous l'installez pour la première fois, vous risquez de ne pas savoir par où commencer. C'est pourquoi nous avons regroupé quelques étapes de configurations et conseils pour vous aider à réaliser la procédure de configuration d'un réseau sans fil.

### Conseils

Voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous installez un réseau sans fil.

#### Centralisez votre routeur ou point d'accès

Veillez à placer le routeur/point d'accès dans un lieu centralisé de votre réseau pour optimiser les performances. Essayez de le placer aussi haut que possible dans la pièce pour que le signal se diffuse dans tout le foyer. Si votre demeure possède deux étages, un répéteur sera peut-être nécessaire pour doper le signal et étendre la portée.

#### Éliminez les interférences

Placez les appareils ménagers (par ex. téléphones sans fil, fours à micro-ondes et télévisions) aussi loin que possible du routeur/point d'accès. Cela réduit considérablement les interférences pouvant être générées par les appareils dans la mesure où ils fonctionnent sur la même fréquence.

#### Sécurité

Ne laissez pas vos voisins ou des intrus se connecter à votre réseau sans fil. Sécurisez votre réseau sans fil en activant la fonction de sécurité WPA sur le routeur. Reportez-vous au manuel du produit pour obtenir des informations détaillées sur sa configuration.

#### Modes sans fil

D'une manière générale, il existe deux modes de mise en réseau :

- **Infrastructure** : tous les clients sans fil se connectent à un point d'accès ou un routeur sans fil.
- **Ad-hoc** : connexion directe à un autre ordinateur, pour une communication entre pairs, en utilisant des adaptateurs réseau sans fil sur chaque ordinateur (par ex. deux adaptateurs réseau sans fil D-Link ou plus).

Un réseau d'infrastructure comporte un point d'accès ou un routeur sans fil. Tous les périphériques sans fil (ou clients) se connectent au routeur ou au point d'accès sans fil.

Un réseau ad-hoc comporte seulement des clients (par ex. des PC portables équipés d'adaptateurs Cardbus sans fil). Tous les adaptateurs doivent être en mode ad-hoc pour communiquer.



# Bases de la mise en réseau

## Vérifiez votre adresse IP

Après avoir installé votre nouvel adaptateur D-Link, vous devez par défaut définir les paramètres TCP/IP pour obtenir automatiquement une adresse IP d'un serveur DHCP (c'est-à-dire un routeur sans fil). Pour vérifier votre adresse IP, veuillez procéder comme suit.


Cliquez sur **Start > Run (Démarrer > Exécuter)**. Dans la case Run (Exécuter), saisissez **cmd** , puis cliquez sur **OK**.

À l'invite, saisissez **ipconfig** et appuyez sur **Enter (Entrée)**.

La IP address (l'adresse IP), le subnet mask (masque de sous-réseau) et la default gateway (passerelle par défaut) de votre adaptateur s'affichent.

Si l'adresse est 0.0.0.0, vérifiez l'installation de votre adaptateur, les paramètres de sécurité et les paramètres de votre routeur. Certains logiciels pare-feu bloquent parfois les demandes DHCP sur les nouveaux adaptateurs.

Si vous vous connectez à un réseau sans fil d'un point d'accès sans fil (par ex. un hôtel, un café ou un aéroport), veuillez contacter un collaborateur ou un administrateur pour vérifier ses paramètres réseau sans fil.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : dlink
    IP Address. . . . .               : 10.5.7.114
    Subnet Mask . . . . .             : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .         : 10.5.7.1

C:\Documents and Settings>_
```

## Attribution statique d'une adresse IP

Si vous n'utilisez pas de passerelle/routeur compatible avec le serveur DHCP, ou si vous devez attribuer une adresse IP statique, veuillez procéder comme suit :

### Étape 1

Windows® XP - Cliquez sur **Start > Control Panel > Network Connections (Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau)**.  
Windows® 2000 - Sur le Bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **My Network Places > Properties (Voisinage réseau > Propriétés)**.

### Étape 2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Local Area Connection (Connexion au réseau local)** qui représente votre adaptateur réseau, puis sélectionnez **Properties (Propriétés)**.

### Étape 3

Mettez en surbrillance **Internet Protocol (TCP/IP) [Protocole Internet (TCP/IP)]**, puis cliquez sur **Properties (Propriétés)**.

### Étape 4


Cliquez sur **Use the following IP address (Utiliser l'adresse IP suivante)**, puis saisissez une adresse IP présente sur le même sous-réseau que votre réseau ou l'adresse IP du réseau local de votre routeur.

Exemple : Si l'adresse IP du réseau local du routeur est 192.168.0.1, vérifiez que votre adresse IP est 192.168.0.X où X est un nombre compris entre 2 et 99. Assurez-vous que le nombre que vous avez choisi n'est pas utilisé sur le réseau. Définissez la même passerelle par défaut que celle de l'adresse IP du réseau local de votre routeur (192.168.0.1).

Définissez le même Primary DNS (DNS principal) que celui de l'adresse IP du réseau local de votre routeur (192.168.0.1). Le Secondary DNS (DNS secondaire) est inutile, mais vous pouvez quand même saisir un serveur DNS fourni par votre FAI.

### Étape 5

Cliquez sur le bouton **OK** deux fois pour enregistrer vos paramètres.



# Caractéristiques techniques

## Normes ADSL

- ANSI T1.413 Version 2
- ITU G.992.1 (G.dmt) Annexe A
- ITU G.992.2 (G.lite) Annexe A
- ITU G.994.1 (G.hs)
- ITU G.992.5 Annexe A

## Normes ADSL2

- ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annexe A
- ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annexe A

## Protocoles

- IEEE 802.1d (arbre de recouvrement)
- TCP/UDP
- ARP
- RARP
- ICMP
- RFC1058 RIP v1
- RFC1213 SNMP v1 & v2c
- RFC1334 PAP
- RFC1389 RIP v2
- RFC1577 IP Classique sur ATM
- RFC1483/2684 Encapsulation multi-protocole sur la couche d'adaptation 5 d'ATM (AAL5)
- RFC1661 Protocole Point à Point
- RFC1994 CHAP
- RFC2131 Client DHCP / Serveur DHCP
- RFC2364 PPP sur ATM
- RFC2516 PPP sur Ethernet

## Débit de transfert de données

- G.dmt débit de transfert aval maxi : jusqu'à 8 Mbits/s / amont : jusqu'à 1 Mbits/s
- G.lite : ADSL aval jusqu'à 1,5 Mbits/s / amont jusqu'à 512 Kbits/s
- G.dmt.bis débit de transfert aval maxi : jusqu'à 12 Mbits/s / amont : jusqu'à 12 Mbits/s
- ADSL débit de transfert aval maxi : jusqu'à 24 Mbits/s / amont : jusqu'à 1 Mbits/s

## Interface support

- Interface ADSL : connecteur RJ-11 pour une connexion à une ligne téléphonique à paire torsadée 24/26 AWG
- Interface réseau local : Port RJ-45 pour connexion Ethernet 10/100BASE-T

## RÉSEAU LOCAL SANS FIL

- Normes 802.11b/g/n
- Vitesse du réseau sans fil : jusqu'à 300Mbits/s (802.11n)
- Plage de fréquence : 2,4 GHz à 2,484 GHz
- Antennes : 2 antennes dipôles non détachables.
- Chiffrement WEP des données
- Sécurité WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
- SSID multiples
- QOS sans fil 802.11e (WMM/WME)
- Contrôle d'accès basé sur l'adresse MAC

\*Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11n de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et les constructions, peuvent avoir des conséquences négatives sur le débit de transmission réel des données. Les facteurs environnementaux ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil.